

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
-------------------------------------	---	-----------------------	--	--------------	----------------	---------------------------------	--------------------------	--

Bölüm / Oda	Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası ve eklentileri A blok ek hizmet binası,	TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU							EK-1
-------------	---	---	--	--	--	--	--	--	-------------

1.Bilgilendirme Belgelendirme ve Eğitim	1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında verilmesi gereken eğitimler alınmadan çalışma yapılması	- İş sahasını tanımama sonucu, - İş kazası, - Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9 Orta		5	Tüm çalışanların iş başı yapmadan İSG Eğitimi almalarının sağlanması. (15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı RG) Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgelerin kayıt altına alınması.	01.09.2017	
	1.2. İlgili personelin hijyen eğitimi almaması	- Bulaşıcı hastalıklar	3 x 4 = 12 Orta	İşyerinde temizlik işlerinde, ve mutfakta görevli personelinin hijyen eğitimi sertifikaları yoktur.	3	Temizlik Firması ve kurum tarafından, çalışanların hijyen eğitimi almaları sağlanmalıdır. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır.	01.09.2017	
	1.3. İkaz ve uyarı levhalarının olmaması.	- Sağlığın bozulması, - İş Kazası	3 x 3 = 9 Orta	İşyerinde ikaz ve uyarı levhaları kısmen vardır.	5	Gerekli olan yerlere ikaz ve uyarı levhalarının işverence temini ve asılması gerekmektedir.	01.09.2017	
	1.4. İş Ekipmanlarının Mesleki Eğitim Sertifikası bulunmayan kişilerce kullanılması	- İş Kazası - Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9 Orta	Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılan cihaz ve ekipmanlar uzman kişilerce kullanılmaktadır.	5	“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, çalışanlar mesleki eğitim almak zorundadır. (İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibarıyla tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı bu işler dışında ise, mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.)	01.09.2017	
2. Sağlık Gözetimi	2.1. Çalışanın beden ve ruhen yapacağı işe uygun olmaması	- Ergonomik uygunsuzluk - Sağlığın el vermemesi nedeniyle kaza	4 x 4 = 16 Yüksek	İşe girişlerde gerekli muayene yapılarak, sağlık raporu alınacaktır.	1	İşe yeni çalışan alındığında işe giriş sağlık muayeneleri mutlaka yaptırılmalıdır.	01.07.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
3. Çalışma Ortamı Düzeni	3.1. Arızalı lambalar sonucu yetersiz aydınlatma	- Sağlığın bozulması	3 x 4 = 12 Orta	Bazı odalarda arızalı floresan lambalar bulunmaktadır.	3	Arızalı lambalar derhal değiştirilmeli. Yüksekte ve elektrikle çalışmaya ilişkin önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	3.2. Aydınlatma düzeyinin yetersiz olması	- Sağlığın bozulması - Takılma, düşme	2 x 3 = 6 Düşük	İşyerinde yeterli aydınlatma olduğu gözlenmiştir.	7	Koridorlar, merdivenler ve dolaşma alanları 50 lüks, tuvalet ve banyolar ile depolama alanları 200 lüks, Ofisler en az 500 lüks ile aydınlatılmalıdır.	01.09.2017	
	3.3. Aydınlatma ölçümü yapılmaması	- Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9 Orta	İşyerinde aydınlatma ölçümü yapılmamıştır.	5	İşyerinde aydınlatma ölçümü yapılması gerekmektedir.	01.09.2017	
	3.4. Havalandırma düzeyinin yetersiz olması	- Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9 Orta	İşyerinde ofis yetersizliği nedeni ile bazı odalarda fazla personel çalışmaktadır. Özellikle kış aylarında yeterli doğal havalandırma yapılamamaktadır.	5	Kış aylarında sağlık problemlerinin yaşanmaması için çalışanların birlikte ara dinlenme vermeleri ve odalar boşken odaların havalandırılması sağlanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	3.5. Klimalar ve temizlenmeyen filtreler	- Sağlığın bozulması	2 x 3 = 6 Düşük	İşyerinde kullanılan klimaların periyodik bakımlarının ve filtre değişimlerinin yapıldığı belirtilmiştir.	7	Klimaların kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılmalı, filtreleri periyodik olarak değiştirilmeli ve bakım raporları dosyalanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	3.6. Ortamda oluşan tozlar	- Sağlığın bozulması	2 x 4 = 8 Orta	İşyerinin genelinde çalışmadan kaynaklı ortamda toz oluşmamaktadır.	6	Durum gözetim altında tutulmalı, olumsuz şartların meydana gelmesi önlenmelidir. Toz maskesi kullanılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	3.7. Toz ölçümü yapılmaması	- Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9 Orta	İşyerinde toz ölçümü yapılmamıştır.	5	İşyerinde toz ölçümü yapılması gerekmektedir.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	3.8. Gürültü	-İşitme kayıpları	3 x 3 = 9 Orta	İşyerinde yapılan çalışmalarda ŞAK binasında Konya yoluna bakan tarafta gürültü olduğu tespit edilmiştir.	5	Durum gözetim altında tutulmalı, olumsuz şartların meydana gelmesi önlenmelidir. Gerekirse PVC cam fitilleri yenilenmelidir. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	3.8. Gürültü ölçümü yapılmaması	-Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9 Orta	İşyerinde gürültü ölçümü yapılmamıştır.	5	İşyerinde gürültü ölçümü yapılması gerekmektedir.	01.09.2017	
	3.10. Termal Konfor şartlarının sağlanmaması	-Sıcaklık, nem, hava akım hızı gibi iklim koşullarının sağlanamaması sonucunda sağlığın bozulması	3 x 4 = 12 Orta	Termal Konfor ölçümleri yapılmamıştır. Düşük oda Sıcaklıklarında elektik ısıtıcıları kullanılmaktadır. İlgili birimlere iletilecektir.	3	işyerinde termal konfor şartlarının sağlanabilmesi için, sıcaklık, nem ve hava akış hızı ölçümlerinin yaptırılması gerekmektedir.	01.09.2017	
	3.11. Çalışma alanında malzemelerin dağınık olması	-Takılma, düşme	3 x 4 = 12 Orta	İşyerinin genelinde tertip ve düzenin sağlandığı görülmüştür. Düzensiz birimlere eksiklikler iletilecektir.	3	Durum gözetim altında tutulmalı ve takılıp düşerek olası yaralanmalara karşı yerlere malzeme konulmamalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	3.12. Depolar içinde geçiş yollarının belirlenmemesi	-Çarpma, düşme sonucu yaralanma	2 x 4 = 8 Orta	Geçiş yollarının uygun olduğu görülmüştür. Depolarda geçiş yolları kapalı olan yerlere iletilecektir.	6	Koridorlara ve depo içinde geçişlere konulan malzemeler geçişi engellemeyecek ve kazaya sebep olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	3.13. Cam yüzeylerin (cam aksamı mobilyalar, kapı, pencere v.b.) uygun şekilde monte edilmemesi, yüzeyler üzerinde kırık ve çatlakların bulunması	-Kesik sonucu yaralanma	2 x 4 = 8 Orta	Cam yüzeylerde kırık ve çatlak bulunmamaktadır.	6	Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	3.14. Zeminde kaymaya neden olacak yağ, su vb. maddelerin bulunması	-Kayma, düşme sonucu yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	işyerindeki çalışma alanları oldukça temiz tutulmaktadır. Depo vb. alanlarda kaymaya müsait zeminler ilgili birimlere iletilecektir.	7	Çalışma alanlarının koridorların depo vb. alanların zeminin yağlanmaması ve temiz tutulması konusunda gerekli özen gösterilmelidir.	01.09.2017	
	3.15. Temizlik yaparken gerekli Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılmaması	-Sağlığı tehdit eden durumların oluşması	3 x 3 = 9 Orta	Temizlik esnasında, firmanın temizlik görevlileri eldiven ve maske kullanmamaktadırlar.	5	Cilde teması, solunması vb. sağlığı tehdit eden durumlara karşı uygun KKD (eldiven, maske) kullanılmalıdır.	01.09.2017	
	3.16. Tuvaletlerin hijyenik olmaması,	- Bulaşıcı hastalıklar - Kötü koku	2 x 4 = 8 Orta	Tuvalet temizliğine gereken özen gösterilmektedir.	6	Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	3.17. Temizlik yapılan alanlarda uyarı levhaları bulunmaması	- Kaygan zemin sonucu düşme, yaralanma	3 x 4 = 12 Orta	Temizlik yapılan alanlarda uyarı levhaları (dikkat kaygan zemin vb.) kullanılmamaktadır.	3	İşyerinde temizlik esnasında veya zeminin başka nedenlerle kayganlaştığı durumlarda uyarı levhaları (dikkat ıslak zemin vb.) çalışma yapılan yerlere konulmalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	3.18. Çöplerin düzenli atılmaması veya biriktirilmesi	- Alerjik rahatsızlıklar, mikrop kapma, vb. rahatsızlıkların oluşma olasılığı	2 x 3 = 6 Düşük	Çöpler günlük olarak düzenli atılmaktadır.	7	Gerekli özen gösterilmeli, çöp kovalarının ağzı kapalı tutulmalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	3.19. Temizlik malzemeleri ve kovalarının kilitli dolaplarda muhafaza edilmemesi	- Sağlığı tehdit eden durumların oluşması	2 x 4 = 8 Orta	Temizlik malzemelerinin açıkta olmaması gerekmektedir. Depolarda temizlik malzemeleri muhafaza edilmektedir.	6	Temizlik malzemeleri, böcek ilaçları ve temizlik kovaları açıkta olmamalı, kilitli dolaplara kaldırılmalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	3.20. Bozuk zeminler	Bozuk zemin sonucu; - Düşme, - Yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	İşyerinin genelinde zemin uygun malzemeyle kaplanmıştır. Zeminde katlarda çökme deformasyonlar	7	Durum gözetim altında tutulmalı, uygunsuz şartların oluşumuna sebebiyet verilmemelidir. Eskime veya hasarlanma halinde onarım yapılmalıdır.Gerekirse uyarı	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
				bulunmaktadır. İlgili birimlere iletilecektir.		levhaları konulmalıdır.		
	3.21. Merdiven basamaklarının uygun olmaması	- Takılma, kayma ve düşme sonucu meydana gelebilecek yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	Merdivenlerin basamak genişlik ve yükseklikleri uygundur	7		01.09.2017	
	3.22. Merdiven basamaklarında kaymayı önleyecek kaymaz bantların olmaması	- Kayma ve düşme sonucu meydana gelebilecek yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	. Koridor merdiven basamaklarında kaydırmaz bant yoktur.	7	. Kaymaları önleyici bant yapılmalıdır.	01.09.2017	
	3.23. Merdiven tırabzan ve korkuluklarının uygun olmaması	- Kayma ve düşme sonucu meydana gelebilecek yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	Merdiven tırabzan ve korkulukları uygundur. Uygun olmayan yerlere iletilecektir.	7	Uygun olmayan yerlere korkuluklar yapılmalıdır.	01.09.2017	
	3.24. İşyerindeki raf ve dolapların sabitlenmeden kullanılması	- Rafların devrilmesi sonucu yaralanma	3 x 3 = 9 Orta	İşyerindeki Birimlerde kullanılan dolap ve raflar çoğu birimlerde sabitlenmemiştir.	5	Raf ve dolaplar duvarlara, zemine ve birbirlerine sağlam olarak sabitlenmeli, düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu kapsamda sabitlenmemiş dolaplar duvarlara sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	3.25. Üst raflara ve dolap üstlerine ağır malzeme konulması, malzemelerin düzensiz bırakılması	- Malzeme Düşmesi - Yaralanma	3 x 3 = 9 Orta	Alt raflara ağır, üst raflara ise hafif malzeme konulmaktadır. Dolap üstlerinde malzemeler bulunmaktadır.	5	Oda ve depolarda bulunan raflara konulan malzemelerin düşmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	3.26. Dolap ve masa çekmecelerinin açıkta bırakılması	- Takılma, - Çarpma - Düşme	2 x 3 = 6 Düşük	Dolap ve masa çekmeceleri kapalı tutulmaktadır.	7	Hangi çekmece ile iş görülüyorsa o açılmalı ve iş bitiminde kapatılmalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	3.27. Çekmece ve	- El sıkışması	2 x 3 = 6	Sürgülü kapakların kulpları tutularak açılıp	7	Çekmeceleri ve sürgülü kapakları	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	sürgülü kapakların kulplarından tutulmadan açılıp kapatılması		Düşük	kapatılmaktadır.		kulplarını kullanarak açıp kapatarak, ellerin sıkışması önlenmelidir.		
	3.28. Sandalye, koltuk, masa ile çekmecelerin yüksekte bir noktaya ulaşmak için merdiven gibi kullanılması	- Düşme - Yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	YOK	7	Raf ve dolap üstlerine ulaşmak için portatif el merdiveni kullanılmalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	3.29. Makas, maket bıçağı, iğne, sivri uçlu kalem vb. maddelerin düzensiz olarak çekmece ve kalemliklere konulması	- Yaralanma	4 x 2 = 8 Orta	YOK	6	Makas, maket bıçağı, sivri uçlu kalemler vb. maddelere dikkat edilmeli, sivri uçları yukarı gelecek şekilde kalemliklere konulmamalıdır.	01.09.2017	
	3.30. Kapıların aniden açılması	- Çarpma - Yaralanma	2 x 4 = 8 Orta	Gerekli özen gösterilmektedir.	6	Kapıların aniden açılmaması ve içeriye girmekte olan birisinin yüzüne çarpmaması için gerekli uyarılar asılmalıdır.	01.09.2017	
	3.31. İşyerinde elektrikli ısıtıcıların kontrolsüz olarak kullanılması	- Yangın	2 x 3 = 6 Düşük	İşyeri, doğalgazlı merkezi kalorifer sistemiyle ısıtılmaktadır. Risk analizi yapıldığı sırada İşyerinde bazı birimlerde elektrikli ısıtıcıların kullanıldığı görülmüştür.	7	Elektrikli ısıtıcılar, çalışma süresince kontrol edilecek ve ısıtıcılar kullanılmadığında elektrik kabloları prizde takılı bırakılmayacaktır. Sürekli kullanıma halinde elektrik kontağına mahal vereceğinden ısıtıcıların kullanılmaması gerekmekte olup.ısıtma sisteminin bakımlarının yapılması gerekmektedir. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	3.32. Portatif el merdiveninin uygun kullanılmaması	- Düşme, yaralanma	3 x 3 = 9 Orta	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	5	Portatif el merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilir. Portatif el merdivenleri,	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
						basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde durmalıdır. Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenir. Ayrıca, bir kişinin de merdiveni tutması sağlanmalıdır.		
4. Ekranlı Araçlarla Çalışma	4.1. Ergonomiden kaynaklanan duruş ve oturma şekli bozukluğu	- Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları.	3 x 4 = 12 Orta	İşyerinin bazı odalarında fazla personel olması, ekranlı araçların ergonomik olarak kullanılması engellenmektedir. Monitörler yeterli yükseklikte kullanılmadığı pc kasalarının masa üstlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.	3	Çalışma merkezi araç ve gereçler (çalışma masası, sandalye, klavye, monitör vb), ekranlı araç kullanımından kaynaklanan zorlayıcı travmalara neden olabilecek riskleri ortadan kaldıracak, en aza indirecek şekilde düzenlenmelidir. Ergonomik olmayan sandalyeler ergonomik olanlarla değiştirilmelidir. Bu kapsamda, odalardaki fazla personelin başka odalara yerleştirilmesi sağlanmalıdır..	01.09.2017	
	4.2. Kullanılan ekranlı araçların uygun biçimde yerleştirilmemesi	- Göz rahatsızlıkları	3 x 4 = 12 Orta	İşyerinin bazı odalarında fazla personel olması nedeniyle, ekranlı araçların bazıları uygun yerlere yerleştirilmemiştir. Ekranı gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perde kullanılmakta monitöre yansıma önlenmektedir.	3	Çalışanların gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanmalı ve arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır. Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önleyecek şekilde olmalıdır.	01.09.2017	
	4.3. Ekranlı aracın ergonomik olmayan biçimde kullanılması	- Kas, iskelet rahatsızlıkları	2 x 4 = 8 Orta	Ekranlı araçlarla çalışmalarda yeterli sağlık ve güvenlik önlemi	6	Ekranlı araçlarla çalışanların sağlık güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık muayeneleri periyodik olarak	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
				alınacaktır.		yapılmalıdır.		
	4.4. Uygunsuz çalışma planı ve ara dinlenme vermemek	- Sağlık bozulması.	2 x 3 = 6 Düşük	Çalışanları periyodik olarak ara vermektedirler.	7	İş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yapılmalı ve çalışanların periyodik olarak ara vermeleri sağlanmalıdır.	01.09.2017	
	4.5. Bilgi sahibi olmadan ve gerekli eğitimleri almadan ekranlı araçlarla çalışmak	- Sağlık bozulması.	3 x 3 = 9 Orta	Ekranlı araçlarla çalışmalar hakkında İSG temel eğitimi verilmiştir.	5	İşe yeni başlayanlar ekranlı araçları kullanma ve yerleşimi konusunda bilgilendirilmelidir.	01.09.2017	
	4.6. Uygun olmayan Termal konfor şartlarında çalışmak	- Uygunsuz termal konfor şartları sonucu oluşabilecek rahatsızlıklar	2 x 3 = 6 Düşük	Termal konfor şartlarının sağlandığı görülmüştür.	7	Çalışma merkezindeki ekipmanlar rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.	01.09.2017	
5. Elektrikle Çalışma	5.1. Uzatma kablolarının uygunsuz halde çalışma alanından geçirilmesi.	- İzolasyonun bozulması sonucu elektrik çarpması - Şok, - Takılma düşme	3 x 4 = 12 Orta	İşyerindeki kablolar plastik kablo kanalı içinden geçmektedir. Laboratuvarlar da dâhil olmak üzere uzatma kablolarının bazıları çalışma alanı içerisinde kalmaktadır.	3	Uzatma kablolarının kullanımının gerekli olduğu zamanlarda, çalışma alanı içerisinden geçirilmemesi gerekmektedir. Gerekli önlem alınmalıdır.	01.09.2017	
	5.2. Elektrik pano topraklamalarının kontrol edilmemesi.	- Elektrik çarpması - Şok	3 x 5 = 15 Yüksek	Topraklama periyodik kontrolü yılda bir kez yapılacaktır.	2	İşyerlerinin elektrik tesisatı ve topraklama kontrolünün yılda bir kez olmak üzere yetkili kurum ve kişilerce (Elektrik Mühendisleri Odası vb.) yapılması ve raporların dosyalanması gerekmektedir.	01.07.2017	
	5.3. Seyyar elektrikli el aletlerinin fiş, priz, kablo kontrollerinin yapılmaması.	- Elektrik çarpması - Şok	3 x 4 = 12 Orta	Laboratuvarlar da dahil olmak üzere işyerinin tüm alanlarında yeterli sayıda ve sağlamlıkta topraklı elektrik prizleri olduğu	3	Düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, durum gözetim altında tutulmalı ve uygunsuz şartların oluşumuna sebebiyet verilmemelidir. Elektrikli tüm cihazlar topraklı prize takılarak çalıştırılmalıdır.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
				görölmüştür. Sabit prizler de dahil olmak üzere seyyar elektrikli el aletlerinin fiş, priz, kablo kontrolleri yapılmaktadır.		Sürekli kontrol ve İzleme		
5.4. Fişsiz kablolar ile elektrik kullanımı	- Elektrik çarpması - Şok - Yangın		2 x 4 = 8 Orta	Fişsiz kablolar kullanılmamaktadır.	6	Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
5.5. Elektrik işlerinde elektrikçi sertifikası bulunmayan, ehil olmayan kişilerin çalışması	- Elektrik çarpması - Şok		3 x 3 = 9 Orta	Elektrik işlerinde Elektrik teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	5	Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
5.6. Elektrik sistemlerinin tamir işlerinde uyarıcı levhaların konulmaması	- Elektrik çarpması - Şok		3 x 3 = 9 Orta	Elektrik işlerinde Elektrik teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	5	Elektrik sistemlerinin tamir işlerinde uyarıcı levhaların konulmalı ve enerji altında çalışma yapılmamalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
5.7. Elektrik Panoları ve sigorta kutularının önünde yalıtkan paspasların olmaması	- Elektrik çarpması - Şok		3 x 4 = 12 Orta	Elektrik panoları önünde yalıtkan paspas yoktur.	3	Ana ve tali elektrik panoları önüne yalıtkan paspas konulmalıdır.	01.09.2017	
5.8. Elektrik panolarında ve sigorta kutularında Kaçak Akım Rölesi olmaması	- Elektrik çarpması - Şok - Yangın		3 x 4 = 12 Orta	Bazı elektrik panolarında kaçak akım rölesi vardır.	3	Elektrik panolarına 30 mA'lık kaçak akım rölesi takılmalıdır. Tüm elektrikli alet ve cihazlar, devrelerinde 30 mA'lık kaçak akım rölesi bulunan topraklı prizlere takılarak çalıştırılmalıdır.	01.09.2017	
5.9. Elektrik panolarında ve sigorta kutularında uyarıcı/bilgilendirici levha olmaması	- Elektrik çarpması - Şok		3 x 3 = 9 Orta	Bazı elektrik panoları üzerinde bilgilendirici ve uyarıcı levha asılmamıştır.	5	Elektrikle ilgili bilgilendirici ve uyarıcı levhalar asılarak tehlikeli durum belirtilmelidir.	01.09.2017	
5.10. Elektrik	- Elektrik çarpması		3 x 4 = 12	Elektrik pano ve tabloları	3	Yalnızca yetkili kişiler tarafından	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	panolarının ve sigorta kutularının kilitli olmaması	- Şok	Orta			kullanılmasının sağlanması için, elektrik panoları kilitli tutulmalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme		
	5.11. Elektrik Ana panosunun ofis içerisinde olması	- Elektrik çarpması -Şok -Yangın -Patlama	3 x 5 = 15 Yüksek	Elektrik Ana panosu ofis içerisinde bulunmaktadır.	2	Elektrik ana pano odası İç tesisat Yönetmeliğine göre düzenlenmelidir. Ana pano ayrı bir odada olmalı Kapısı metal ve menfezli dışarı açılır olmalıdır. Ana pano üzerinde ve bina girişinde Acil stop butonu bulunmalıdır. Ana pano odasında uygun yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme	01.07.2017	
	5.12. Elektrik kablolarının uygun tesis edilmemesi	- Elektrik çarpması -Şok -Yangın	2 x 4 = 8 Orta	İşyerindeki kablolar plastik kablo kanalı içerisindedir. Ancak, bazı kablolar açıktan çekilmiştir.	6	Açıktan elektrik kablosu çekilmemeli Plastik kablo kanallarını içinden çekilmeli kablo kanallarının kapakları kapatılmalıdır.	01.09.2017	
	5.13. .Elektrik Enerjisi	-Elektrik çarpması -Şok -Yangın	3 x 3 = 9 Orta	Elektrik çarpması sonucu oluşacak iş kazalarının önlenmesi için özelliğini kaybetmiş prizler.	5	Elektrik çarpması sonucu oluşacak iş kazalarının önlenmesi için özelliğini kaybetmiş prizler Elektrik teknisyeni tarafından tamiri yapılmalı veya yenisi ile değiştirilmelidir.	01.09.2017	
	5.14. Elektrik batı kapaklarının olmaması	- Elektrik çarpması -Şok -Yangın	3 x 3 = 9 Orta	İşyerindeki bazı elektrik batıların kapakları ve bağlantılar	5	Elektrik batı kapakları takılmalı, batılardaki gevşek bağlantılar kontrol edilerek sıkılmalıdır.	01.09.2017	
	5.15 2 nci üçlü uzatma kablosu kullanımı	Aşırı akım çekme/yangın/yaralanma -	3 x 3 = 9 Orta	İşyerinde bazı birimlerde 2 nci 3 lü priz kullanılmaktadır.	5	2 nci bir 3 lu priz kullanılmaması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
6. Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmama	6.1. Temizlik yaparken gerekli Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılmaması (eldiven, maske)	- Sağlığı tehdit eden durumların oluşması	3 x 4 = 12 Orta	Temizlik esnasında, firma çalışanlarının eldiven ve maske kullanmadıkları görülmüştür.	3	Gerekli KKD'lerin bitmeden temini ve çalışanlarca kullanımının, ilgili temizlik firmasınca sağlanması gerekmektedir. Firma uyarılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	6.2. Yemek ve çay, kahve servisi yapanların hijyenik koruyucu kullanmaması (bone, eldiven)	- Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9 Orta	İşyerinde yemek ve çay-kahve servisi yapan firma çalışanlarının eldiven ve maske kullanmadıkları görülmüştür.	5	Gerekli KKD'lerin bitmeden temini ve çalışanlarca kullanımının, ilgili temizlik firmasınca sağlanması gerekmektedir. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	6.3. çalışanlarının gerekli KKD (eldiven, toz maskesi, gözlük, önlük, yanmaz eldiven, kurşun eldiven, kulaklık gerektiğinde vb.) kullanmaları	- Sağlık Bozulması - İş kazası	3 x 3 = 9 Orta	KKD'ler kullanılmamaktadır.	5	Gerekli KKD'lerin bitmeden temini ve çalışanlarca kullanımı sağlanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	6.4. Yapılan işe ve kişiye uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması.	- Sağlık Bozulması - İş kazası	3 x 3 = 9 Orta	KKD'lerin yapılan işe ve kişiye uygun olması sağlanacaktır.	5	Bu konuda ilgili firma yetkilileri ve çalışanlar uyarılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	6.5. Kişisel koruyucu donanımların yanlış kullanılması.	- Sağlık Bozulması	3 x 3 = 9 Orta	Çalışanlara, kişisel koruyucu donanımların kullanımıyla ilgili eğitim verilecektir.	5	KKD'lerin kullanımıyla ilgili olarak, personele ve temizlik firması çalışanlarına İSG temel eğitimi verilmelidir. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	6.6. Yıpranmış ve koruyuculuğunu kaybetmiş kişisel koruyucu donanımların kullanılması	- Sağlık Bozulması - İş kazası	3 x 4 = 12 Orta	Gerekli özen gösterilecektir.	3	Yıpranmış ve koruyuculuğunu kaybetmiş kişisel koruyucu donanımlar kullanılmamalıdır. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	6.7. Kişisel koruyucu donanımların doğru şekilde muhafaza edilmemesi ve temizliğinin yapılmaması.	- KKD'lerin yıpranması, koruyuculuğunu yitirmesi - Hijyen olmayan KKD kullanımı	3 x 3 = 9 Orta	KKD'lerin doğru şekilde muhafaza edilmesi gerektiği konusunda İSG temel eğitimi verilmeli.	5	Bir KKD'yi birden fazla çalışanın kullanması önlenmelidir. Bu konuda çalışanlar uyarılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	6.8. Kişisel koruyucu donanımların CE sertifikalı ve EN standartlarında olmaması	- Yanıltıcı güvenlik duygusu, - Yaralanma ,	2 x 4 = 8 Orta	KKD alırken dikkat edilecektir.	6	Kişisel koruyucu donanımların alımında, CE sertifikalı ve EN standartlarında olmasına dikkat edilmelidir. Bu konuda malzeme tedarikçisi uyarılmalıdır.	01.09.2017	
7. El Aletleri ile Çalışma	7.1. Sapları uygun olmayan çekiç, pense, tornavida, şarjlı tornavida vb. el aletlerinin kullanılması	- Malzeme fırlaması sonucu yaralanma	3 x 4 = 12 Orta	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	3	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, sapları uygun olmayan el aleti kullanılmamalıdır.	01.09.2017	
	7.2. Bakımı yapılmamış el aletlerinin kullanılması	- Kopma - Kesik - Yaralanma - Elektrik çarpması	3 x 4 = 12 Orta	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	3	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, bakımı yapılmamış el aleti kullanılmamalıdır.	01.09.2017	
	7.3. El Aletlerinin üretim amacı dışında kullanılması	- Kopma - Kesik, aralanma - Elektrik çarpması	3 x 4 = 12 Orta	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	3	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, el aletleri amacı dışında kullanılmamalıdır.	01.09.2017	
	7.4. El aletlerinin kablo, fiş, yalıtım gövdesinde çatlaklar olması	- Yaralanma - Elektrik çarpması	4 x 4 = 16 Yüksek	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	1	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, kablo, fiş, yalıtım gövdesinde çatlaklar olan el aletleri kullanılmamalıdır.	01.07.2017	
	7.5. El aletlerinin koruyucu muhafazalarının üzerinde olmaması ya da devre dışı bırakılması	- Yaralanma - İş Kazası	4 x 4 = 16 Yüksek	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	1	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, koruyucusuz el aletleri kullanılmamalıdır.	01.07.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	7.6. Sıkışmış el aletini çalışır vaziyetteyken sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışmak	- Fırlama - Kesik - Yaralanma - Elektrik çarpması	4 x 3 = 12 Orta	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	3	Çalışanlara konu hakkında eğitim verilmelidir.	01.09.2017	
	7.7. Uygun olarak sabitlenmeyen malzemelerde el aletleri ile çalışma yapılması	- Kırılma - Parça fırlaması - Yaralanma - Kesik	4 x 3 = 12 Orta	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	3	İşlenecek hiç bir parça elle tutulmamalı, mutlaka tezgâha sabitlenmelidir.	01.09.2017	
	7.8. Spiral ile kesim işlerinde, hilti ve matkap kullanımında gözlüksüz çalışma	- Göz yaralanması, - Göz kaybı	4 x 4 = 16 Yüksek	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	1	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmeli, koruyucu gözlük kullanımı sağlanmalıdır.	01.07.2017	
	7.9. Taşlama, vb kesim işlerinin yanıcı malzemeler yanında yapılması, söndürme cihazlarının bulundurulmaması	- Yangın - Yaralanma	4 x 4 = 16 Yüksek	Tamir ve bakım işlerinde kurum teknisyeninden hizmet alınmaktadır.	1	Çalışmalar boyunca sürekli kontrol edilmelidir.	01.07.2017	
8. Depolama	8.1. Geçiş güzergâhları üzerinde raflarda sivri malzemenin raftan taşacak şekilde yerleştirilmesi	- Kesik - Yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	Risk analizi yapıldığı sırada depolarda bulunan raflarda sivri uçlu malzemeler bulunmamaktadır.	7	Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	8.2. Geçiş güzergâhlarına malzeme istiflenmesi	- Acil durumlarda kaçamamaktan doğan yaralanmalar	3 x 3 = 9 Orta	Odalarda ve koridorlarda geçiş güzergâhlarına malzeme konulmuştur.	5	Geçiş güzergâhlarına konulan malzemelerin raf ve dolaplara kaldırılması sağlanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	8.3. Depolarda yeteri kadar yangın söndürme cihazının bulunmaması	- Yangın - Yaralanma	3 x 4 = 12 Orta	Depoda yangın söndürme cihazı bulunmaktadır.	3	Yangın söndürme cihazı olmayan depolar için yeteri kadar yangın söndürme cihazı temin edilmeli ve acil durum tahliye planında belirtilen yerlere monte edilmelidir.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
9. Kazan Dairesi								
	9.1. Kazan Dairesi çıkış kapısının yetersiz olması	- Acil durumda panik, kaçamama yaralanma	3 x 4 = 12 Orta	Acil çıkış kapısının kilitli tutulmaktadır..	3	Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m²'nin üzerindeki veya ısı kapasitesi 350 kW'ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Kazan dairesinin mevcut iki çıkış kapısı vardır..Kazan dairesi kapıları dışa açılır olmalıdır. Acil çıkış kapısı kilitli tutulmamalıdır.	01.09.2017	
	9.2. Kazan Dairesi çıkış kapısının yangına dayanıklı olmaması	- Kazan dairesi dışında çıkan yangının, kapının yanmasıyla kazan dairesine sıçraması	4 x 4 = 16 Yüksek	.	1	Kazan dairesi kapılarının yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir. Bu nedenle mevcut kapı yangına dayanıklı bir kapı ile değiştirilmelidir.	01.07.2017	
	9.3. Gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanmaması	- Yangın, yaralanma, zehirlenme, maddi hasar	3 x 4 = 12 Orta	Kazan dairesinde havalandırma yetersizdir.	3	Kazan dairesinde havalandırma sağlanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	9.4. Doğalgaz Sayacının ve gazı kesecek ana kapama vanasının kazan dairesi dışında olmaması	- Acil durumlarda müdahalenin gecikmesi sonucu yaralanma ve hasarların artması	4 x 4 = 16 Yüksek	Doğalgaz sayacı ve ana kapama vanası kazan dairesi dışında değildir.	1	Doğalgaz vanasında gaz kaçağında gazı algılayıp otomatik kesecek emniyet tedbiri alınmalıdır. Doğalgaz sayacı ve ana kapama vanası dışarı koridora alınmalıdır. Periyodik olarak çalışırılığı kontrol edilmelidir.	01.07.2017	
	9.5. Gaz ana vanasının yerini gösteren plakanın olmaması	- Bilgi eksikliğinden dolayı müdahalede gecikme	3 x 4 = 12 Orta	Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka yoktur.	3	Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka, kolayca görülebilecek bir yere asılmalıdır.	01.09.2017	
	9.7. Doğalgaz tesisatlı kazan dairesi tavanının düz olmaması	- Gaz kaçağında, gazın tavanda birikerek patlama olasılığı	2 x 3 = 6 Düşük	Kazan dairesi tavanı düzdür.	7		01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	9.8. Kazan dairesinin işletme bakım talimatının olmaması	- Talimatlara uymama sonucu patlama, yangın	3 x 3 = 9 Orta	Kazan dairesinin işletme bakım talimatının asılı olmadığı görülmüştür.	5	Kazan dairesinin işletme bakım talimatının hazırlanarak, kazan dairesinde görünür bir yere asılması gerekmektedir.	01.09.2017	
	9.9. Kazan dairesinde yanıcı maddeler olması	- Patlama, Yangın - Maddi zarar	2 x 3 = 6 Düşük	Risk analizi yapıldığı sırada kazan dairesinde yanıcı madde yoktur.	7	Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	9.10. Elektrik akımını kesecek ana devre kesicinin kazan dairesi dışında olmaması	- Patlama, Yangın - Maddi zarar	4 x 4 = 16 Yüksek	Her hangi bir tehlike anında elektrik akımını kesecek ana devre kesici (acil durdurma butonu) kazan dairesinde yoktur	1	Her hangi bir tehlike anında elektrik akımını kesecek ana devre kesici (acil durdurma butonu) kazan dairesi girişinde olmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.07.2017	
	9.11 Elektrik Panolarının önünde yalıtkan paspasların olmaması	- Elektrik çarpması - Şok	3 x 4 = 12 Orta	Yalıtkan paspas yoktur.	3	Elektrik Panolarının önüne uygun özellikte yalıtkan paspas konulmalıdır.	01.09.2017	
	9.12. Elektrik panolarında uyarıcı/bilgilendirici levha olmaması	- Elektrik çarpması - Şok	2 x 4 = 8 Orta	Elektrik panoları üzerinde bilgilendirici ve uyarıcı levha yoktur.	6	Elektrikle ilgili bilgilendirici ve uyarıcı levhalar elektrik panolarına asılarak tehlikeli durum belirtilmelidir.	01.09.2017	
	9.13. Emniyet selonoid vanası bulunmaması	- Patlama sonucu yaralanma ve maddi hasar, yangın	3 x 4 = 12 Orta	Isı merkezinin girişinde olmayıp dışarıda 1 adet emniyet selonoid vanası bulunmaktadır.	3	Isı merkezlerinin girişinde 1 adet emniyet selonoid vanası bulunması ve bu vananın en az 2 adet patlama ve kıvılcım güvenli kademe ayarlı gaz sensöründen kumanda olarak açılması gerekir.	01.09.2017	
	9.14. Kazanın periyodik bakımı	-Yaralanma, -Patlama - Maddi hasar	3 x 4 = 12 Orta	Kazanların periyodik bakımları yapıldığı	3	Kazanların periyodik bakımları yaptırılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	9.15 Kazan dairesi tavanındaki açıkta kablo ve kanal giderleri bir arada olması	-Yaralanma, -Patlama - Maddi hasar	3 x 4 = 12 Orta	Kazan dairesi tavanındaki açıkta kablo ve kanal giderleri bir arada olması	3	-Doğalgaz birikmesine karşı tavanın düz olması cep bırakılmaması. Kazan dairesinin kanal giderleri elektrik kablolarındaki elektrik kaçağına yangına ve patlamaya mahal vermemesi için düzenli olarak kontrol edilmesi Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	9.16 Kazan dairesindeki 2 kazandan birinin yanık olması	-Yaralanma, -Patlama - Maddi hasar	3 x 4 = 12 Orta	Kazan dairesindeki iki kazandan birinin susuz kalması sonucu yanma derecesinin yüksek tutularak yanık oluşması	3	Yanık kazanın kavruk olup yüksek sıcaklıkta delinerek kaynar suyun boşalması sonucu elektrik kontağına yangına yaralanmaya sebep vermemesi için kazanın değiştirilmesi Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	9.17 Kullanılmayan pvc ve tesisat boruları	-Yaralanma	3 x 4 = 12 Orta	Açıkta duran Kullanılmayan pvc ve tesisat boruları	3	Açıkta duran Kullanılmayan pvc ve tesisat boruları depoları kaldırılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
10. Basınçlı Kaplar (Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Su deposu, kompresör vb.)	10.1. Basınçlı kapların periyodik test ve kontrollerinin yapılmaması	- Patlama sonucu yaralanma ve maddi hasar	3 x 4 = 12 Orta	Kazan dairesindeki hidroforların vb. basınçlı kapların periyodik muayeneleri yaptırılacaktır.	3	Basınçlı kapların periyodik test deney ve kontrolü yılda bir kez yetkili kişilerce yapılmalıdır. Kontrol ve deney sonuçları sonunda düzenlenecek rapor işyerlerinde saklanır.	01.09.2017	
	10.2. Basınçlı kaplarda basınç deneylerinin o kademede müsaade edilen en yüksek basınç ile yapılmaması	- Eksik test sonucu olası patlama ve kaza	3 x 4 = 12 Orta	Yok	3	Periyodik kontrol yapıldıktan sonra raporlar kontrol edilecektir.	01.09.2017	
	10.3. Basınçlı kapların işletme ve bakım	- Yaralanma ve maddi hasar	3 x 4 = 12	Kullanılan basınçlı kapların işletme ve bakım	3	Basınçlı kapların işletme ve bakım talimatları hazırlanmalı ve görünür bir	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	talimatlarının olmaması		Orta	talimatları yoktur.		yere asılmalıdır.		
	10.4. Basınçlı kaplar çalışırken bakımının yapılması	- Patlama sonucu yaralanma ve maddi hasar, yangın	3 x 4 = 12 Orta	Yok	3	Bakım öncesi basınçlı kaplar durdurulmalı ve talimatlara uyulmalıdır.	01.09.2017	
15. Acil Durumlar	15.1. Acil Durumların belirlenmemesi	- Karşılaşılabilecek olan acil durumları bilmemek	3 x 3 = 9 Orta	Acil durum planında belirtilmiştir.	5	Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	15.2. Acil Durum Tahliye Planının olmaması	- Acil durumda panik	3 x 3 = 9 Orta	Acil durum planında belirtilmiştir.	5	Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	15.3. Planın bir parçası olan tatbikatın yapılmaması	- Çalışanların bilgisizlikten dolayı acil durumda panik yaşaması	3 x 3 = 9 Orta	Acil durum tatbikatı	5	Acil Durum Tatbikatının her yıl 1 defa yapılması gerekmektedir.	01.09.2017	
	15.4. İlk yardım eğitimi almış personel bulunmaması	- Acil durumlarda geç veya yanlış müdahale	3 x 4 = 12 Orta	İlk yardım yönetmeliğine göre tedarik edilecektir.	3	İlk yardım yönetmeliğinin 19. maddesine göre, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1 tehlikeli işyerlerinde 15 çalışan için 1 çok tehlikeli işyerlerinde 10 çalışan için 1 ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.	01.09.2017	
	15.5. Acil çıkış işaret ve yönlendirmelerinin olmaması	- Acil durumda panik, kaçamama	3 x 3 = 9 Orta	Acil çıkışları gösteren işaret ve yönlendirmeler vardır.	5	Yönlendirme işaretleri ilgili yönetmelik ve standartlara uygun şekilde, yeşil zemin üzerine beyaz renkte olmalıdır. Normal zamanda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ” acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise “ACİL ÇIKIŞ” yazısını içermelidir. Bu kapsamda, uygun olmayan acil çıkış işaret ve yönlendirmelerin değiştirilmesi gerekmektedir.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	15.6. Acil çıkış merdivenlerinin uygun olmaması	- Acil durumda olabilecek yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	İşyerinin ortak merdivenleri, acil durumlarda kaçış merdiveni olarak kullanılabilir özelliktedir.	7	Merdivenlere malzeme konulmamalıdır.	01.09.2017	
	15.7. Acil çıkış kapılarının uygun olmaması	- Acil durumda olabilecek yaralanma	2 x 5 = 10 Orta	İşyerinin ana giriş-çıkış kapısı, mevcut haliyle aynı zamanda acil durumlarda tahliye amacıyla da kullanılabilir. Ancak koridorlarda bulunan bazı kapılar acil çıkışlar için uygun değildir. Kapılar içeri açılmaktadır.	4	İşyerinin zemin katındaki her iki koridorda bulunan ve acil durumlarda tahliye amacıyla kullanılacak olan kapıların “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 47. Maddesi” nde belirtilen standartlara uygun bir acil çıkış kapısı ile değiştirilmesi önerilmektedir.	01.09.2017	
	15.8. Acil çıkış kapılarının kilitli olması	- Acil durumda panik, kaçamama - Yaralanma, ölüm	2 x 5 = 10 Orta	İşyerinin ana giriş-çıkış kapısı, mevcut haliyle aynı zamanda acil durumlarda tahliye amacıyla da kullanılabilir. Ancak koridorlarda bulunan kapılar acil çıkışlar için uygun değildir ve kilitli tutulmaktadır.	4	Acil çıkış kapıları kilitli tutulmamalıdır. Bu kapsamda, İşyerinin ana giriş-çıkış kapısı, çalışma saatleri içinde kilitli tutulmamalı ve diğer iki acil çıkış kapısı da “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 47. Maddesi” nde belirtilen standartlara uygun kapılarla değiştirilmesi önerilmektedir.	01.09.2017	
	15.9. Acil kaçış yolları ve kapıları önünde malzeme bulunması	- Acil durumda olabilecek yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	İşyerinin acil kaçış yollarında, koridorlarında ve çıkış kapıları önünde çıkışı engelleyecek malzeme yoktur. Koridorlarda malzeme bulunmaktadır	7	Durum gözetim altında tutulmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	15.10. Acil durumlar için kullanılacak Acil	- Acil durum ekipleriyle geç	3 x 3 = 9	Acil durumlarda aranacak Kurumların telefonlarının,	5	Acil Durum Duyuru Panosu işyerinde, acil durum yerleşim planında belirtilen	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Durum Duyuru Panosu olmaması	irtibata geçilmesi sonucu hasarların artması olasılığı	Orta	acil durum ekiplerinin iletişim bilgilerinin, acil durum yerleşim planının bulunacağı pano yoktur.		yere asılmalıdır.		
	15.11. Acil durumlar için şarjlı ya da pilli lambaların olmaması	- Aydınlatma yetersizliğinden dolayı takılıp düşerek yaralanma olasılığı	3 x 4 = 12 Orta	Şarjlı ya da pilli lambalar eksiktir.	3	Yeterli sayıda şarjlı ya da pilli lambalar temin edilerek, acil durum tahliye planında belirtilen yerlere monte edilmelidir.	01.09.2017	
	15.12. Yangın dolaplarının uygun olmaması	- Yangın sırasında kullanım zorluğu nedeniyle yaralanma, maddi zarar	2 x 4 = 8 Orta	İşyerinde bulunan yangın dolaplarının uygun ölçü ve büyüklükte olduğu görülmüştür.	6	Yangın dolaplarının başka amaçlarla kullanılması engellenmelidir.	01.09.2017	
	15.13. Yangın dolaplarının içindeki musluk, vana, hortum vb. ekipmanın arızalı olması	- Yangına müdahale edilememesi nedeniyle yaralanma, ölüm ve maddi hasar	2 x 4 = 8 Orta	Yangın dolaplarındaki musluk, vana, hortum vb. ekipman sağlamdır.	6	Durum gözetim altında tutulmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	15.14. Yangın dolaplarındaki hortum makara sistemlerinin periyodik kontrol ve muayenelerinin yaptırılmaması	- Yangın - Maddi zarar	2 x 4 = 8 Orta	Yangın dolapları ile hortum makara sistemlerinin periyodik kontrolü yaptırılacaktır.	6	Binalarda bulunan yangın dolapları ile hortum makara sistemlerinin TS EN 671-3 standardında belirtilen periyodik bakımlarının, bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi tarafından yaptırılması mecburidir. Muayene raporları dosyalanmalıdır.	01.09.2017	
	15.15. Yangın söndürücülere erişimin zor olması	- Yangına müdahale edilememesi nedeniyle yaralanma, ve maddi hasar	3 x 4 = 12 Orta		3	Yangın Söndürme cihazları dışarıya doğru ve geçiş boşluklarının yakınına dengeli olarak dağıtılmalı, görülebilecek şekilde işaretlenmeli ve her durumda kolayca erişilebilecek yerlere konulmalıdır. Taşınabilir yangın söndürme cihazları duvara asma halkalarıyla sabitlenmeli ve kolayca alınabilecek şekilde yerleştirilmelidir. 4kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazlar zeminden	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
						yüksekliği 90cm'yi geçmeyecek şekilde monte edilmeli ve üzerlerine bilgilendirici levhalar asılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme		
	15.16. Yeterli sayıda yangın söndürme cihazının bulunmaması	- Yangın - Maddi zarar	2 x 4 = 8 Orta	İşyerinde yeterli sayıda yangın söndürme cihazı vardır.	6	Taşınabilir yangın söndürme cihazları duvara asma halkalarıyla sabitlenmeli ve kolayca alınabilecek şekilde yerleştirilmelidir. 4kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazlar zeminden yüksekliği 90cm'yi geçmeyecek şekilde monte edilmeli ve üzerlerine bilgilendirici levhalar asılmalıdır. Yangın söndürme cihazı eksik olan laboratuvara 1 adet yangın söndürme cihazı temin edilmelidir.	01.09.2017	
	15.17. Yangın söndürme cihazlarının kontrol ve dolunun yaptırılmaması	- Yangın - Maddi zarar	2 x 4 = 8 Orta	Yangın söndürme cihazlarının kontrolü yaptırılmıştır.	6	Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yılda bir kez yaptırılmalı ve belgeler dosyalanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	15.18. Sesli ve ışıklı yangın alarm sisteminin periyodik bakımlarının yapılmaması	- Yangın - Maddi zarar	3 x 4 = 12 Orta	İşyerinde yangın alarm sistemi vardır.	3	Yangın alarm sisteminin periyodik bakımlarının yetkili uzman kişilerce yapılması sağlanmalıdır. Çalışır durumda olduğu periyodik olarak test edilmelidir. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
16.Yemek, çay, kahve pişirim işleri	16.1. Çay, kahve servisi yapanların hijyenik koruyucu kullanmaması (bone, eldiven)	- Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9 Orta	İşyerindeki mutfakta çay-kahve pişirilmektedir. Zaman zaman kahvaltı yapılmaktadır. Firma çalışanları eldiven, bone kullanmamaktadır.	5	Gerekli KKD'lerin bitmeden temini ve çalışanlarca kullanımının, ilgili temizlik firmasınca sağlanması gerekmektedir.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	16.2. İşyerinde kullanılan su sebillerinin bakım ve periyodik filtre değişimlerinin yapılmaması	- Bulaşıcı hastalıklar	3 x 4 = 12 Orta	Su sebillerinin periyodik bakım ve filtre değişimleri 6 ayda bir kez yapılacaktır.	3	İşyerindeki çay ocaklarında ve bazı birimlerde kullanılan su sebillerinin bakımları yaptırılmalı ve filtreleri periyodik olarak değiştirilmelidir. Bakım raporları dosyalanmalıdır.	01.09.2017	
	16.3. İşyerinde kullanılan su sebillerinde kullanılan damacana suların uygun olmaması	- Bulaşıcı hastalıklar	2 x 4 = 8 Orta	Su sebillerinde piyasadan temin edilen damacana sular kullanılmaktadır.	6	Kullanılan damacana suların tahlillerinin periyodik olarak yapıldığına dair raporların ilgili firmadan istenmesi ve dosyalanması gerekmektedir. (3-6 ayda bir)	01.09.2017	
17. Bina ve çevresi	17.1 Zemin kaplama hasarlı	-Takılma/ Düşme neticesinde yaralanma	2 x 4 = 8 Orta	YOK	6	-Hasarlı yerin yenisi ile değiştirilmesi. Gerekirse tadilatının yapılması.Uyarı levhalarının asılması	01.09.2017	
	17.2 Rampa	Düşme sonucu yaralanma	2 x 4 = 8 Orta	YOK	6	Sarı uyarı bantları çekilmeli Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
	17.3 Kötü koku	İptal edilen lavobo gideri /iş yeri hijeni	2 x 3 = 6 Düşük	YOK	7	İptal edilen lavobo giderlerinin tamamen kaldırılması kapatılması havalandırma yapılması	01.09.2017	
	17.4 Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme neticesinde yaralanma	1x5=5 Düşük	YOK	8	Odalarda ve koridorlarda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
	17.5 Tavandaki su vb. kanal akıntısı	Elektrik akımı kısa devre olması/yangın çıkabilir	4 x 4 = 16 Yüksek	YOK	1	Kanal vb. su giderlerinin bakımının yapılması onarılması	01.07.2017	
	17.6 Bina dış cephe mantolaması	Düşme sonucu yaralanma	3 x 3 = 9 Orta	YOK	5	Dış cephe kaplamalarının onarımlarının yapılması Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	17.7 Sınıf ve derslikler yetersiz hacim	-Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9	İşyerinde mekan yetersizliği nedeni ile bazı	5	1 kişiye 10 m3 hacim düşecek şekilde sınıf derslikler oluşturulmalıdır.Kış	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
			Orta	sınıflarda öğrenci sayısı fazladır. Özellikle kış aylarında yeterli doğal havalandırma yapılamamaktadır.		aylarında sağlık problemlerinin yaşanmaması için çalışanların birlikte ara dinlenme vermeleri ve odalar boşken odaların havalandırılması sağlanmalıdır.		
	17.8 Asansör	-Düşme yarananma	3 x 3 = 9 Orta	Elektrik kesintisinde jeneratörün devreye girmemesi sonucu kat arasında kalma	5	Jeneratörün bakımının yapılarak elektrik kesintisi halinde asansörün kat arasında kalmasının engellenmesi Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	17.9 Asansör periyodik bakımları	-Düşme yarananma	3 x 3 = 9 Orta	Asansörün periyodik bakımları yapılmaktadır.		Asansörün periyodik bakımlarının düzenli olarak bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.	01.09.2017	
18. Fazla sürelerle Çalışma	18.1. Çalışanların yasal süreler üzerinde fazla çalıştırılması	- Bedensel yorgunluk ve dikkatsizlik sonucu iş kazası	3 x 3 = 9 Orta	Çalışanlar yasalarla belirlenmiş olan süreler dahilinde çalışmaktadır.	5	Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	18.2 Mobing/Amir baskısı	- Psikososyal Risk Etmeni/Stres/iş ve zaman kaybı	3 x 3 = 9 Orta	YOK	5	Çalışma Yerinin değiştirilmesi.Çalışma ortamının değiştirilmesi.Çalışanlara iletişim, Stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler yapılmalıdır.Çalışanlara gerektiğinde psikolojik destek sağlanması	01.09.2017	
	18.3 Mobing/öğrenci baskısı	Stres/Panik/İş kaybı	4X2=8 Orta	YOK	6	Çalışma ortam koşullarının değiştirilmesi. İş yükünün azaltılması	01.09.2017	
	18.4 Güvenlik	İş stresi Hırsızlık sonucu Mal kaybı	4X2=8 Orta	YOK	6	Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmalı. Açık ofislerin kapalı bölme ile ayrılması. Kilitli kapı yapılması.Güvenlik önlemlerinin	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
						artırılması		
19. Elektrik güç ve Sistem odaları	19.1. Elektrik enerjisi	-Elektrik çarpması -Şok -Yangın -Patlama	3x 4 = 12 Orta	Elektrik güç odaları ve sistem odalarının kapısı kilitli tutulmayanlar vardır.	3	Elektrik güç odaları ve sistem odalarının kapısı açık bırakılmamalıdır. Anahtarı çabuk ulaşılabilir şekilde bırakılmalıdır. Periyodik bakımları yapılmaktadır. Kullanma talimatları asılmalıdır. Yetkili kişiler haricinde müdahale edilmemelidir. Topraklama ölçümleri periyodik olarak yaptırılmalıdır. Elektrik bağlantıları yılda 1 kez kontrol edilmelidir. Servis tutanakları saklanmalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	19.2. Elektrik enerjisi	-Elektrik çarpması -Şok -Yangın -patlama	3x 4 = 12 Orta	Elektrik güç ve sistem odaları havalandırma olmayanlar vardır.	3	Havalandırma sisteminin bakımları yaptırılmalıdır. Odalarda yangın söndürme tüpleri bulundurulmalıdır. Sürekli kontrol ve İzleme	01.09.2017	
	19.3 Elektrik güç odaları ve sistem odalarının depo olarak kullanılması	-Yangın -patlama	3x 4 = 12 Orta	Elektrik güç odaları ve sistem odalarının depo olarak kullanılıyor	3	Elektrik güç odaları ve sistem odalarının depo olarak kullanılmaması gerekmektedir.	01.09.2017	
20. Kantin	20.1. Mutfakta yeterli hijyenin sağlanmaması	- Bulaşıcı hastalıklar	2 x 4 = 8 Orta	İşyerindeki mutfaklarda yeterli hijyen önlemlerinin alındığı, kullanılan tencere, tabak, bardak vb. gereçlerin çelik, porselen ve cam malzemeden yapılmış olduğu	6	Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
				görölmüştür.				
	20.2. Mutfak çalışanlarının hijyen eğitimi almamış olması	- Bulaşıcı hastalıklar	4 x 3 = 12 Orta	Mutfakta görevli temizlik firması personelinin hijyen eğitimi sertifikaları yoktur.	3	Temizlik Firması tarafından, çalışanların hijyen eğitimi almaları sağlanmalıdır. Bu konuda ilgili firma yetkilileri uyarılmalıdır.	01.09.2017	
	20.3. Makine ve cihazların elektrik aksamına su veya diğer sıvıların sıçraması	- Maddi hasar - Yaralanma	2 x 5 = 10 Orta	Elektrikli ekipmanlara su ve kimyasal içerikli sıvıların sıçraması engellenmektedir.	4	Elektrikli makine ve cihazların kuru elle kullanılması gerekmektedir. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	20.4. Elektrikli cihazlar	- İş kazası sonucu, kesik, yaralanma, uzuv kaybı	3 x 4 = 12 Orta	YOK	3	Elektrikli cihazlar kullanılmadığı zaman prizden çıkartılmalı, mesai bitiminde prizden çıkartıldıkları görevli tarafından kontrol edilmelidir. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	20.5. Mutfakta duman dedektörlerinin olmaması	- Yangın - Yaralanma	3 x 4 = 12 Orta	Duman dedektörü vardır.	3	Duman dedektörünün çalışır halde olmasına dikkat edilmelidir. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	20.6 Elektrik panosu altında tezgah ve kahve makinası kullanımı	Elektrik Çarpması sonucu yaralanma -	3 x 4 = 12 Orta		3	Elektrik panosu altı boşaltılmalı2- Makinanın yeri değiştirilmeli3- pano altına kauçuk malzeme serilmeli4- Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
21 . Motorlu Araç Kullanımı	21.1. Araç periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmamış olması	- Araç arızası sonucu trafik kazası olması yaralanma ve ölme olasılığı	2 x 5 = 10 Orta		4	Araç periyodik bakımlarının yaptırılmadan trafığa çıkılmaması gerekmektedir. Araçların yetkili bir servis ve/veya onarım atölyesinde bakım kitabında yazılı olan periyodik bakımlarının yaptırılması ve araç bakım defterine işletilmesi gerekmektedir. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	21.2. Şoförün trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaması	-Trafik kazalarında yaralanma ve ölme olasılığı	2 x 5 = 10 Orta	Şoförlerin trafik kurallarına ve hız limitlerine uydıkları belirtilmiştir.	4	Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	21.3. Şoförlerin uygun sürücü belgesine sahip olmaması	-Trafik kazalarında yaralanma ve ölme olasılığı	2 x 5 = 10 Orta	Şoförlerin uygun sürücü belgesine sahip oldukları belirtilmiştir.	4	Araç şoförlerinin taşıtın niteliğine sahip sürücü belgelerine (ehliyet, SRC vb.) sahip olmaları gerekmektedir. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	21.4. Alkollü araç kullanılması	-Trafik kazalarında yaralanma ve ölme olasılığı	2 x 5 = 10 Orta	Şoförlerin alkollü araç kullanmadıkları belirtilmiştir.	4	Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	21.5. Aracın yolda arızalanması	-Trafik kazalarında yaralanma ve ölme olasılığı	2 x 5 = 10 Orta	Aracın yolda arızalandığı durumlarda, şoförlerin gerekli önlemleri aldıkları belirtilmiştir.	4	Araç yolda arızalanırsa araç gerisine reflektörlü uyarı işaretleri konulmalı ve diğer araç sürücülere uyarılmalıdır.	01.09.2017	
22. Diğer	22.1. İlk yardım dolabının/setinin olmaması	- Çalışanların ayakta tedavi durumlarına müdahale edilememesi	3 x 3 = 9 Orta	İlk yardım dolabı bazı birimlerde yoktur.	5	İlk yardım dolabı temin edilmeli ve acil durum planında belirtilen yere konulmalıdır. İlk yardım dolabındaki malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol edilmeli, malzemeler bittikçe temin edilmelidir. Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	
	22.2. Ağır yüklerin elle taşınması	- Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9 Orta	Elle kaldırılarak taşınamayacak ağır yükler, iterek/çekerek taşınmaktadır. Rektörlüğümüz tarafından çalışanlara verilen İSG temel eğitimleri kapsamında, Ergonomi eğitimi içerisinde konu üzerinde durulmuştur.	5	Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmelidir. Sürekli izleme ve kontrol	01.09.2017	
	22.3. Ağır yüklerin	- Sağlığın bozulması	3 x 3 = 9	İşveren tarafından	5	Yüklerin elle taşınmasından dolayı	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)	Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	elle taşınmaması konusunda bilgi sahibi olmama		Orta	çalışanlara verilen İSG temel eğitimleri kapsamında, Ergonomi eğitimi içerisinde konu üzerinde durulmuştur.		olabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlara eğitim verilmelidir.		
	22.4. Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi	- İş Kazası ve yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	Çalışanlar; görev, yetki ve sorumluluklarını net olarak bilmektedir.	7	Çalışanlara, firmanın mevcut organizasyon yapısı içinde tanımlanmış görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemelidir. Görev tanımları net olmalı ve çalışanlar görevli olmadıkları işlerde çalıştırılmamalıdır.	01.09.2017	
	22.5. Çalışanların, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	- Yaralanma	2 x 3 = 6 Düşük	Çalışanların maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar karşısında nasıl davranacakları konusu eğitimlerde vurgulanmalıdır.	7	Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar karşısında nasıl davranacağını bilmeli, bu tür olaylar karşısında, müdahil olmaktan kaçınarak derhal işverene haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidir.	01.09.2017	
	22.6. Kaza ve hastalıkların bildirilmemesi	- Gerekli önlemlerin alınmaması sonucu kazaların devam etmesi	3 x 4 = 12 Orta		3	Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl , SGK'ya ise kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmelidir.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	Koridor	Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma/Düşme neticesinde yaralanma	2	2	4	01.09.2017	9	1-Metal birleştirici parçanın değiştirilmesi 2-Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme	1	5	5	01.09.2017	8	1-Koridor bitimlerinde yer alan bütün camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması 2- Uyarı Levhası Konulması	01.09.2017	
		Elektrik panoları	Elektrik akımına kapılma sonucunda yaralanma	2	4	8	01.09.2017	6	1-Koridorlarda bulunan elektrik panoları kilitli tutulmalı 2- yetkisiz kişilerin müdahalesinden kaçınılmalı. 3-Panoların içine hangi oda ve koridorların elektrik bağlantılarının hangi sigorta tarafından kontrol edildiğini gösterir şemaların yapıştırılması. 4-Pano altına yalıtkan paspas serilmesi	01.09.2017	
		Duvarlarda asılı duran pano ve benzeri eşyalar	Yaralanma /Düşme	2	2	4	01.09.2017	9	1-Duvarlarda asılı duran pano ve benzeri eşyaların uygun şekilde sabitlenmesi.2- Düzenli kontrollerinin yapılması.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	İlan panolarında Acil Telefonlarının asılı olmaması	Acil müdahale anında zaman kaybı, yarananma	1	4	4	01.09.2017	9	1-ilan panolarına Acil Telefon numaralarının asılması	01.09.2017	
Öğrenci işleri 1.2.3 nolu odalar	Uygun olmayan İstifleme ve Depolama	Cisim Düşmesi sonucu Yarananma	2	2	4	01.09.2017	9	1-Kullanılmayan cihaz ve malzemenin kitaplık.dosya ve benzeri yüksek dolaplar üzerinde istiflenmesinin engellenmesi.2-Yüksek raflar sadece hafif malzemeler için tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Çalışma ortamında fazla iş yükü	İş stresi	4	2	8	01.09.2017	6	1-Dışarıdan ve odalardan gelen gürültüleri azaltacak ses yalıtımı sağlanmalıdır.2-Gürültüyü artıran nedenleri(öğrenci işlerindeki kalabalık, telefonların yoğun şekilde çalışması)azaltıcı önlemler alınmalı.3- Fazla iş yükü azaltılmalıdır.	01.09.2017	
	Dışarıdan gelebilecek tehlikeler	iş stresi	4	2	8	01.09.2017	6	1-Çalışma ortamındaki iletişim sorunlardan kaynaklı çalışanların fiziksel ve sözel sorunlarından korunmasına yönelik çalışmaların yapılması2-Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmalı	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Bilgisayar Masaları Elektrik Tesisatları	Takılma/Düşme/Elektrik / Çarpılma sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sabit olmayan masalara montelenmiş elektrik tesisatlarının kopmayacak, ve ısı yaratmayacak malzemelerle tekrar düzenlenmesi. 2-Kablo kanalları yapılması	01.09.2017	
	Mali İşler	Bilgisayar Masaları Elektrik Tesisatları	Takılma/Düşme/Elektrik / Çarpılma sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Sabit olmayan masalara montelenmiş elektrik tesisatlarının kopmayacak, ve ısı yaratmayacak malzemelerle tekrar düzenlenmesi. 2-Kablo kanalları yapılması	01.09.2017	
	Personel İşleri	Korkuluğu olmayan PVC cam	yüksekten düşme	1	5	5	YOK	8	1-Odada yer alan bütün camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması 2- Uyarı Levhası Konulması	01.09.2017	
		Uygun olmayan İstifleme ve Depolama	Cisim Düşmesi sonucu Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Kullanılmayan malzemenin kitaplık.dosya ve benzeri yüksek dolaplar üzerinde istiflenmesinin engellenmesi.	01.09.2017	
	Yazı İşleri	Uygun olmayan İstifleme ve Depolama	Elektrik çarpılması sonucu Yangın ve yaralanma	2	4	8	YOK	6	1-Mal ve Malzemenin başka yerlere konulması2-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.	01.09.2017	
	Mutfak	Kaygan zemin	kayma sonucu düşme yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-İş yerinin periyodik olarak temizliği yapılmalı. 2-Zemin sulu çamurlu olmamalı3-Uyarı levhası konması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Elektrikli Çay kazanı ve mutfak hijyeni	Hijyen/yangın	1	4	4	YOK	9	1-Çay kazanı düzenli bakımının yapılması2-Mutfak personeli ve şirket elemanlarının portör muayenelerinin düzenli olarak yapılması	01.09.2017	
		Kötü koku	Hijyen	1	2	2	YOK	11	1-Havalandırma sisteminin bakımının yapılması2- Havalandırma davlumbaz yapılması	01.09.2017	
	Asansör önü koridor	Kaygan zemin	düşme sonucunda kayma yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-İş yerinin periyodik olarak temizliği yapılmalı. 2-Zemin sulu çamurlu olmamalı3-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
	Acil çıkış kapıları	Acil çıkış kapıları önüne malzeme konulması	Acil çıkış anında kapıda yığılma olması sonucu yaralanma	2	4	8	YOK	6	1-Acil çıkış kapıları önündeki malzemelerin kaldırılması	01.09.2017	
	ASANSÖR	Elektrik kesintisinde ara katlarda kalan asansör	Düşme sonucu yaralanma. Kapalı alanda havasız kalma panik	2	3	6	YOK	7	1-Elektrik kesilmesinde jeneratörün devreye girmemesi2-Elektrik kesilmesinde asansörün kendini kat arasına çekmemesi3-Asansör periyodik bakımlarının düzenli yapılması	01.09.2017	
	Depo 1.kat	Merdiven	kayma sonucu düşme yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Merdiven aydınlatmasının yapılması2-Merdivenin yüksekliği ve genişlikleri kontrol edilerek gerekli tadilatlar yapılmalı ve kaymayı önleyici tedbirler alınmalı	01.09.2017	
		Depo malzeme düzensiz istiflenmesi,açıkta bulunan elektrik kabloları	Takılma düşme sonucu elektrik çarpması sonucu yangın yaralanma	1	4	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli.2-Koli ve malzemeler düzgün istiflenmeli3-Yüksek raflar sadece hafif malzemeler için tercih edilmelidir.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Elektrik panosu yanında düzensiz istifleme ve yağmurlama sprintleri	Elektrik kontağı sonucu Yangın ve yaralanma	1	4	4	YOK	9	1-Elektrik panosu yanında dosyaların kaldırılması2-yangın anında yağmurlama sprintlerinin başka zamanlardada çalışmasının engellenmesi su basmasına karşı önlem alınması boru ve vanaların kontrol edilmesi gerekmektedir.3- Asma tavan içerisindeki kanal giderlerin, boruların, elektrik kabloların vb. kontrolleri yapılmalı su baskınına ve elektrik kaçağına mahal verilmemelidir.	01.09.2017	
	tuvalet	Asma Tavanda açıklık	Düşme sonucu yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-Tavandaki açık kısımların kapatılması2- yerinden çıkmış parçanın monte edilmesi	01.09.2017	
ENFORMATİK BÖLÜMÜ	DIŞ HEKİMLİ ĞİNE AİT BÖLÜM	Depo malzemesinin düzensiz istiflenmesi	Düşme sonucu Yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-Düzenli İstifleme 2-Odaların kilitli tutulması3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır	01.09.2017	
		Açıkta bulunan elektrik kabloları	düşme sonucu yaralanma/elektrik akımına kapılma sonucu yangın	1	4	4	YOK	11	1-odaların kapalı tutulması 2-açıkta bulunan kabloların iptal edilmesi gerekirse yalıtımının yapılması 3- Uyarı levhalarının asılması	01.09.2017	
	Bölüm başkanı odası	Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Isıtıcının kullanılmaması2-Kullanıldığı zaman kontrollu kullanılmalı Odalardaki termal konforun sağlanması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Akademik büro(2)	Kötü koku	İptal edilen lavobo giderleri /iş yeri hijeni	2	2	4	YOK	9	1-İptal edilen lavobo giderlerinin tamamen kaldırılması 2- Havalandırmaların bakımının yapılması	01.09.2017	
	Akademik büro (1)	Açıktaki duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması/yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	İdari büro	Isıtıcı	Aşırı akım çekme/ yangın	2	3	6	YOK	7	1-Isıtıcının kullanılmaması2- Kullanıldığı zaman kontrollü kullanılmalı Odalardaki termal konforun sağlanması	01.09.2017	
	Koridor	Rampa	kayma/düşme neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Uyarı şeritlerinin çekilmesi2-Uyarı levhasının konulması 3- Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
		Çay ocağı ve ısıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Isıtıcının kullanılmaması2- Kullanıldığı zaman kontrollü kullanılmalı Termal konforun sağlanması 3-çay ocağının mutfığa alınması	01.09.2017	
	Tuvalet	Çalışmayan Musluk ve klozet	Hijyen	3	2	6	YOK	7	1-Musluk ve klozetin tadilatının yapılması	01.09.2017	
	Depo	Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma/Düşme neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Bozulmuş zeminlerin değiştirilmesi. 2- Zeminin tamir edilmesi uyarı levhası konulması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	düşme sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Temizlik malzemesi ve diğer malzemelerin ayrı ve düzenli istiflenmesi	01.09.2017	
ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ	Ölçme değerlendi rme merkezi sınav salonu	Tavandaki su vb. kanal akıntısı	Elektrik akımı kısa devre olması/yangın çıkabilir	4	4	16	YOK	1	1-Akıntı kaynağının tespit edilerek yok edilmesi 2-elektrik tesisatının yer değiştirilmesi 3-Asma tavanda bulunan elektrik tesisatı yangına vb. etkilere mahal vermemesi için elektrik mevzuatına göre düzenlemesi4-Belli zamanlarda kontrolunun yapılması	01.07.2017	
		Zeminde çökme, engebe ve deformasyon bulunması	Takılma,Düşme neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Oda. depo ve koridorlarda kırılmış ve bozulmuş zeminlerin değiştirilmesi. 2- Zeminlerin tamir edilmesi	01.09.2017	
		Kişi başı çalışma hacmi	Termal konfor/hijyen	2	3	6	YOK	7	1-10*8*2.5=200 m3 30 kişilik sınav salonu kişi başı 10m3 hacmi geçmesinden dolayı aday sayısının azaltılması2-sınav salonunun yerinin değiştirilmesi	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Personel ve Mali işler Müdür Odası	Korkuluğu olmayan PVC cam	yüksekten düşme	1	5	5	YOK	8	1-Odalar yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
		Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	1	4	4	YOK	9	1-Isıtıcı kullanılmaması2- Kullanıldığı zaman kontrollü kullanılmalı Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
		Uygun olmayan İstifleme ve Depolama	Düşme neticesinde yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-Kullanılmayan malzemenin kitaplık.dosya ve benzeri yüksek dolaplar üzerinde istiflenmesinin engellenmesi.2-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.3-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Personel Evrak arşiv Odası	Zemin kaplama hasarlı	Takılma sonucunda Düşme ve yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-Bozulmuş zeminlerin değiştirilmesi. 2- Zeminin tamir edilmesi uyarı levhası konulması	01.09.2017	
		Keskin köşe	Çarpma neticesinde Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
		Tavana kadar Dosya dizilmesi	Düşme/Yaralanma/Yangın	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.	01.09.2017	
	Taşınır odası	Elektrik panosu	Elektrik akımına kapılma sonucu yangın ve yaralanma	3	4	12	YOK	3	1-Elektrik panosunun altında yazıcı bilgisayar mal ve malzeme bulundurulmaması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Isıtıcı/2 nci 3 lu priz kullanımı	Aşırı akım çekme/yangın/yaralanma	2	4	8	YOK	6	1-Isıtıcının kullanılmaması2-Kullanıldığı zaman kontrollu kullanılmalı Odalardaki termal konforun sağlanması 3-2 nci bir 3 lu priz kullanılmaması	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	yüksekten düşme	1	5	5	YOK	8	1-Odada yer alan bütün camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
	Mutfak	Elektrik Prizi altında Elektrikli ocak kullanılması	Yangın	3	4	12	YOK	3	1-Elektrikli ocağın yerinin değiştirilmesi Kullanıldığı zaman kontrollu kullanılmalı	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme/hijyen	düşme yaralanma/hijyen	3	2	6	YOK	7	1-Yüksekte istiflemenin yapılmaması 2-Temizlik malzemesinin ayrı istiflenmesi3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılması.4-gıda ve temizlik malzemeleri bir arada bulundurulmaması5-Mutfak içerisinde hijyen şartları sağlanmalı,mutfak personeli ve şirket elemanın düzenli portör muayenelerinin yapılması	01.09.2017	
	Koridor	Zemin kaplama hasarlı	Takılma/ Düşme neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Hasarlı yerin yenisi ile değiştirilmesi2-Gerekirse tadilatının yapılması	01.09.2017	
		ilan panolarında Acil Telefonlarının asılı olmaması	Acil müdahale anında zaman kaybı sonucu yaralanma	3	4	12	YOK	3	1-ilan panolarına Acil Telefon numaralarının asılması	01.09.2017	
		Rampa	Düşme sonucu yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-Sarı uyarı bantları çekilmeli 2-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Evrak Arşiv Odası	Zemin kaplama hasarlı	Takılma/ Düşme neticesinde yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-Hasarlı yerin yenisi ile değiştirilmesi	01.09.2017	
		Elektrik panosu	Yangın	1	4	4	YOK	9	1-Uyarı levhası konması2-Pano altına yalıtkan paspas serilmesi	01.09.2017	
	Genel evrak	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Tarama Merkezi	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Müdür Odası	Düzensiz istifleme	Düşme neticesinde Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.	01.09.2017	
	Proje Arşiv Odası	Düzensiz istifleme	Düşme neticesinde Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Mekanik Tesisat Birimi	Keskin köşe	Çarpma sonucunda Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
		Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma sonucunda Düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Birleştirilmiş zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Kötü koku	İptal edilen lavobo gideri /iş yeri hijeni	1	2	2	YOK	11	1-İptal edilen lavobo giderlerinin tamamen kaldırılması kapatılması 2- havalandırma yapılması	01.09.2017	
	Keşif İhale Birimi	Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma sonucunda Düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Metal birleştirici parçanın değiştirilmesi 2- Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Mimari Birim Amiri Odası	Keskin köşe	Çarpma sonucu Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
	Mimari Birimi Odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	yüksekten düşme neticesinde yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Odalarda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Tavan alçıpanda bel verme düşme tehlikesi	düşme sonucunda yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Yeniden alçıpan yapılması, bakımının yapılması	01.09.2017	
Elektrik Birim Amiri Odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Düzensiz istifleme	düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma socunda Düşme yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-Birleştirilmiş zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	
Elektrik Birimi Odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma/Düşme neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Birleştirilmiş zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	
	Koridor	Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme neticesinde yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
		Açıkta duran kablo	Elektrik Çarpması sonucu yaralanma	2	4	8	YOK	6	1-Elektrik kablosunun iptal edilmesi 2-İzole edilmesi	01.09.2017	
	Hakediş Bürosu	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	1	2	2	YOK	11	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Mobing/Amir baskısı	Psikososyal Risk Etmeni/Stres/iş ve zaman kaybı	3	3	9	YOK	5	1-Çalışma Yerinin değiştirilmesi 2-Çalışma ortamının değiştirilmesi 3- çalışanlara iletişim, Stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler yapılmalıdır.4-Çalışanlara gerektiğinde psikolojik destek sağlanması	01.09.2017	
		Asma Tavan parçasında yerinden oynama	Düşme sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	6	1-Onarımının yapılması2-Düzenli bakımının yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
Taşınmaz Şb.Müdür Odası	Düzensiz istifleme	Düşme sonucu yarananma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Serinletici Fan	Saç vb. kaptırma sonucunda Yaralanma	4	4	16	YOK	1	1-Serinleticinin yerinin değiştirilmesi2-Serinleticiye koruyucu takılması 3-serinleticinin ortadan kaldırılması4-havalandırma sisteminin bakımının yapılması	01.07.2017	
	Asma Tavan parçasında yerinden oyunma	Düşme sonucu yarananma	2	2	4	YOK	11	1-Onarımının yapılması2-Düzenli bakımının yapılması	01.09.2017	
	Acil çıkış kapıları	Kapılarda yığılma /düşme sonucu yarananma	3	4	12	YOK	3	1-Mal ve Malzemenin kaldırılması acil çıkış kapılarından kaldırılmalı	01.09.2017	
	Ulaştırma Odası	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yarananma	1	2	2	YOK	11	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Demirbaş Deposu	Düzensiz istifleme	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS	
	Hakediş Kesin Hesap Deposu	Tavana kadar istifleme	düşme sonucu yaralanma/yangın	2	2	4	YOK	9	1-Yüksekte istiflemenin yapılmaması 2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebebi olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.	01.09.2017	
		Asma Tavan parçasında yerinden oyunama	Düşme/yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Onarımının yapılması2-Düzenli bakımının yapılması	01.09.2017	
	Hakediş ve Kesin Hesap Birim Amiri	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	Yüksekte istiflemenin yapılmaması	01.09.2017	
	Hakediş ve Kesin Hesap Birimi	Mobing/Amir baskısı	Psikososyal Risk Etmeni/Stres/Panik	2	3	6	YOK	7	1-Çalışma Ortamının veya Çalışma Yerinin değiştirilmesi.2-Çalışanlara iletişim, Stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler yapılmalıdır.	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebebi olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Statik Birim Amiri	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebebi olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Kontrollu k Odası	Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma sonucu Düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Birleştirilmiş zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme	düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
		Açıktaki duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	İhale Salonu	Keskin köşe	Çarpma sonucu Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
		Açıktaki duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	yüksekten düşme sonucu yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Odalarda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2-Uyarı levhası konması	01.09.2017	
		Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma sonucu Düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Birleştirilmiş zeminlerin değiştirilmesi. 2-tamir edilmesi	01.09.2017	
	Danışma Odası	Keskin köşe	Çarpma sonucu Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Başkanlık Sekretery a Odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Elektrik panosu	Elektrik akımına kapılma/yaralanma	3	3	9	YOK	5	1-Elektrik panosu altına misafir koltuğu konulmamalı	01.09.2017	
	Başkan yrd. Odası	Düzensiz istifleme	düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.3-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	Satın alma birimi Odası 1	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme/yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
		Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın	1	4	4	YOK	9	1-Isıtıcı kullanılmamalı2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
	Koridor	Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme neticesinde yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması 2-Uyarı levhasının konulması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma sonucu Düşme yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-Birleştirilmiş zeminlerin değiştirilmesi. 2-tamir edilmesi	01.09.2017	
	Taşınmaz takip Kiralama birimi Odası	Açıktaki duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Yazı işleri Odası	Keskin köşe	Çarpma socunda Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
		Açıktaki duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Satın alma birimi Odası 2	Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma sonucunda Düşme	2	2	4	YOK	9	1-Birleştirilmiş zeminlerin değiştirilmesi. 2-tamir edilmesi	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.3-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme socunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-odada yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
		Tavanda akma	elektrik kontakları/yangın ve yaralanma	4	4	16	YOK	1	1-Akıntı kaynağının tespit edilerek yok edilmesi 2-Asma tavanda bulunan elektrik tesisatı yangına vb. etkilere mahal vermemesi için elektrik mevzuatına göre düzenlenmesi3-Belli zamanlarda kontrolünün yapılması	01.07.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Çevre Düzenlem e Birimi Odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Mutfak	Kaygan zemin/hijyen/Çay kazanı	Düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Mutfak içerisinde hijyen şartları sağlanmalı,mutfak personeli ve şirket elemanın düzenli portör muayenelerinin yapılması2-Çay kazanının düzenli bakımı ve kontrolünün yapılması 3-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	Düzensiz istifleme	düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	Yüksekte istiflemenin yapılmaması	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	satınalma Odası 3	Korkuluğu olmayan PVC cam	yüksekten düşme sonucu yaralanma	1	5	5	YOK	8	Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
		Isıtıcı	Aşırı akım çekme neticesinde yangın yaralanma	1	4	4	YOK	9	1-Isıtıcının kullanılmaması2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
fotokopi Odası	Düzensiz istifleme	Düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
Yayın işleri Odası	Düzensiz istifleme	Düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
Depo Odası	Keskin köşe	Çarpma sonucunda Yaralanma	2	2	4	YOK	9	Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
	Düzensiz istifleme	düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.2-Depo ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Sekretery a	Keskin köşe	Çarpma sonucunda Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	yüksekten düşme sonucu yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Odada yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
	Koordinat ör Odası	Asma tavan parçasında açıklık	Düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Açılan parçanın yerine monte edilmesi	01.09.2017	
	Koordinat ör yardımcı odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme	Düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.	01.09.2017	
		Isıtma Sorunu	Termal konfor/hijyen	2	2	4	YOK	9	1-Oda ısıtma ve havalandırma sistemini bakımının yapılması	01.09.2017	
	Ulaştırma Odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme	düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	Yüksekte istiflemenin yapılmaması	01.09.2017	
		Havalandırma	Termal konfor/hijyen	2	2	4	YOK	9	1-Oda ısıtma ve havalandırma sistemini bakımının yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Daire Başkanı Odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		ısıtma cihazındaki gürültü	3	2	6	YOK	7	1-Oda ısıtma ve havalandırma sistemini bakımının yapılması	01.09.2017	
		Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	2	2	4	YOK	9	1-Bozuk zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	
		Keskin köşe	2	2	4	YOK	9	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
	Yönetim Kurulu Odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Şube Müdürü Odası	Asma tavan parçasında açıklık	2	2	4	YOK	9	1-Açılan parçanın yerine monte edilmesi	01.09.2017	
	Diploma Odası	Düzensiz istifleme	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
		Keskin köşe	1	2	2	YOK	11	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme socunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
		Havalandırma	Termal konfor/hijyen	2	2	4	YOK	9	1-Oda ısıtma ve havalandırma sistemini bakımının yapılması2-Gıda maddelerinin işyerinde bulundurulmaması	01.09.2017	
	Koridor	Keskin köşe	Çarpma/Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
	Evrak Kayıt	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Asma tavan parçasında açıklık	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Açılan parçanın yerine monte edilmesi	01.09.2017	
		Keskin köşe	Çarpma sonucunda Yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
	Evrak Arşiv 2	Düzensiz istifleme/dolap aralıkları yetersiz	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Yabancı uyruklu Birimi	Isıtma Sorunu	Termal konfor/hijyen	1	2	2	YOK	11	1-Oda ısıtma ve havalandırma sistemini bakımının yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Rampa	kayma düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Uyarı levhası konması	01.09.2017	
	İdari Büro	Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma sonucunda yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-Bozuk zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Asma tavan parçasında açıklık	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Açılan parçanın yerine monte edilmesi	01.09.2017	
	Acil çıkış kapısı	Düşük zemin	düşme sonucunda yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
	Fakülte Temsilcileri	Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Bozuk zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Havalandırma	Termal konfor/hijyen	2	2	4	YOK	9	1-Oda ısıtma ve havalandırma sistemini bakımının yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Güvenlik	İş stresi Hırsızlık sonucu Mal kaybı	2	2	4	YOK	9	1-Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmalı 2-Açık ofislerin kapalı bölme ile ayrılması3-kilitli kapı yapılması4-Güvenlik önlemlerinin artırılması	01.09.2017	
	Mobing/öğrenci baskısı	Stres/Panik/İş kaybı	4	2	8	YOK	6	1-Çalışma ortam koşullarının değiştirilmesi2- iş yükünün azaltılması	01.09.2017	
	Birim Sorumlusu Odası	Korkuluğu olmayan PVC cam	1	5	5	YOK	8	Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
		Isıtıcı	1	4	4	YOK	9	1-Termal konforun sağlanması 2-Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
	Toplantı Salonu	Havalandırma	2	2	4	YOK	9	1-Oda ısıtma ve havalandırma sistemini bakımının yapılması	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Kötü koku	1	2	2	YOK	11	1-Oda ısıtma ve havalandırma sistemini bakımının yapılması2-zemindeki kanal giderlerinin iptal edilmesi	01.09.2017	
	Katkı Payı odası	Asma tavan parçasında açıklık	2	2	4	YOK	9	1-Açılan parçanın yerine monte edilmesi	01.09.2017	
		Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	2	2	4	YOK	9	1-Bozuk zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
Yangın dolabı	A Blok Yangın musluğu vanaları kapalı	yangın/yaralanma	4	3	12	YOK	3	1-Yangın musluğu vanalarının açılması	01.09.2017	
Satınalma Odası	Konya yolunun gürültüsü	gürültü/iş kaybı	4	2	8	YOK	6	1-Pencere İzalasyonlarının yapılması2-Ses duvarının yapılması	01.09.2017	
Temizlik deposu	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
Depo	Kaygan Zemin	Düşme sonucunda yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-Temizlik malzesinin ayrı yerde depolanması 2-Temizlik malzemesi altına absorbe edecek malzeme serilmesi	01.09.2017	
Çay ocağı	Kapaksız Priz	Elektrik çarpması sonucunda yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-Nemli ortamlarda kapaklı priz kullanılması	01.09.2017	
	Havalandırma	kötü koku/hijyen	2	2	4	YOK	9	1-Mutfak içerisinde hijyen şartları sağlanmalı,mutfak personeli ve şirket elemanının düzenli portör muayenelerinin yapılması2-Çay kazanının düzenli bakımı ve kontrolünün yapılması 3-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
Test grubu 2 Odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme elektrik çarpması sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
Ön Büro	Isıtıcı	Aşırı akım çekme/yangın sonucunda yaralanma	3	4	12	YOK	3	1-Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması/yangın sonucunda yaralanma	3	3	9	YOK	5	1-Birden fazla 3lü kullanılmaması 2- Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
BOLOGNA SÜRECİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Uzman odası 1	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Uzman odası 2	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Koridor	Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	
	Toplantı Odası	Kötü koku	Termal konfor/hijyen	1	2	2	YOK	11	1-Havalandırma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
	Koridor	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Kullanılmayan kabloların iptal edilmesi	01.09.2017	
TÖMER		Rampa	Takılma/ düşme neticesinde yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-sarı şerit çekilmesi2-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
	Asansör	B blok Asansör kapı önü Mermer düşmesi	Düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Kopan parçanın tadilatının yapılması	01.09.2017	
	Koridor	Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
avukat- depo odası	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
sınav odası	Açıktaki duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Yetersiz hacim	Termal konfor/hijyen	4	2	8	YOK	6	1-10 kişilik sınav salonunun hacmi 30 m3 2-aday sayısı azaltılmalı	01.09.2017	
depo 1	Zeminde deformasyon bulunması	Takılma /Düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Bozuk zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	
	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2- Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
Merkez yabancı dil Birimi	Açıktaki duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Uzaktan Türkçe sınav birimi	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Sallanan ahşap dolaplar	Düşme sonucunda yaralanma	3	2	6	YOK	7	Dolaplar duvara monte edilmeli	01.09.2017	
	Merkez Türkçe Birimi	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Okutmanl ar Odası	Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
		Zeminde deformasyon bulunması	Takılma /Düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Bozuk zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Dış ilişkiler koordinat örlüğü	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
Öğrenci İşleri	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yarananma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Dışarıdan gelebilecek tehlikeler	iş stresi	4	2	8		6	1-Çalışma ortamındaki iletişim sorunlardan kaynaklı çalışanların fiziksel ve sözel sorunların korunmasına yönelik çalışmaların yapılması2-Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmalı	01.09.2017	
	Yetersiz havalandırma	Termal konfor/hijyen	4	3	12	YOK	3	1-Havalandırma yapılması2-Çalışma ortamının değiştirilmesi	01.09.2017	
	Açıkta priz	elektrik çarpması neticesinde yarananma	3	2	6	YOK	7	1-arızalı prizlerin değiştirilmesi	01.09.2017	
	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yarananma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	açıkta kablo ve borular	elektrik çarpması neticesinde yarananma	3	2	6	YOK	7	1-Açıkta bulunan kabloların iptal edilmesi veya muhafaza altına alınması	01.09.2017	
	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yarananma	2	2	4	YOK	9	Yüksekte istiflemenin yapılmaması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
Güç Odası	Yetersiz havalandırma	Termal konfor/hijyen	4	3	12	YOK	3	1-Havalandırma yapılması2-Çalışma ortamının değiştirilmesi	01.09.2017	
	Keskin köşe	Çarpma sonucunda Yaralanma	1	2	2	YOK	11	1-Sünger veya plastik malzeme ile koruma	01.09.2017	
	açıkta kablolar	elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Uyarı levhası konulması 2-kapının kilitli tutulması 3-yalıtkan kauçuk konulması	01.09.2017	
	Yönetim	yüksek basamak	4	2	8	YOK	6	1-Sarı serit çekilmesi uyarı levhası konulması	01.09.2017	
	Sekreter arşiv	Düzensiz istifleme	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	depo 2	Düzensiz istifleme	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
		gıda ve temizlik malzemeleri	3	2	6	YOK	7	1-Gıda malzemelerinin aynı ortamda bulundurulmaması 2-Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
açık ofis	Tavanda akma	elektrik akımına kapılma yangın yarananma	4	4	16	YOK	1	1-Akıntı kaynağının tespit edilerek yok edilmesi 2-elektrik tesisatının yer değiştirilmesi 3-Asma tavanda bulunan elektrik tesisatı yangına vb. etkilere mahal vermemesi için elektrik mevzuatına göre düzenlemesi4-Belli zamanlarda kontrolünün yapılması	01.07.2017	
	Zeminde deformasyon bulunması	Takılma /Düşme sonucunda yarananma	2	2	4	YOK	9	1-Bozuk zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi	01.09.2017	
	Yetersiz havalandırma	Termal konfor/hijyen	4	2	8	YOK	6	1-Havalandırma yapılması2- Havalandırma sisteminin bakımının yapılması3-Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
	Personel arşiv Odası	Düzensiz istifleme	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yarananmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	yetersiz hacimli derslikler	Termal konfor/hijyen	2	2	4	YOK	9	1-Dersliklerdeki öğrenci sayısının kişi başına uygun hacme düşecek şekilde azaltılması2-Dersliklerin yerinin değiştirilmesi3-termal konforu sağlayacak iyileştirme yapılması	01.09.2017	
	Çıkış kapıları	yangın yarananma	4	3	12	YOK	3	İçeri doğru açılan kapıların yönünün değiştirilerek dışarı açılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
Kral sengyoun g Enstitüsü	Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	açıkta kablolar	elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Uyarı levhası konulması kapının kilitli tutulması 2-yalıtkan kauçuk konulması3-Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
	Yemekha ne	Havalandırma Kanalı	2	4	8	YOK	6	1-Uyarı levhası konulması kapının kilitli tutulması	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
	Kazan Dairesi	Yangın söndürücü yok	4	4	16	YOK	1	1-Yakıt türüne uygun yangın söndürücü konulması	01.07.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Kazan dairesi Kullanım talimatı acil telefonlar Doğalgaz kaçağı	yangın yarananma	4	4	16	YOK	1	1-Kazan dairesinde bulunan mekanik ve sıhhi tesisata ait ısıtma/soğutma elemanlarının çalıştırılması ile ilgili talimatlar bulundurulmalıdır.2-Kazan dairesi işletmek üzere sertifikası olmayanların çalıştırılmaması3- Doğalgaz birikmesine karşı tavanın düz olması cep bırakılmaması4-Kazan dairesinin kanal giderleri elektrik kablolarındaki elektrik kaçağına yangına ve patlamaya mahal vermemesi için düzenli olarak kontrol edilmesi Baca temizliğin düzenli yapılması ve denetlenmesi gerekmektedir.5-Acil telefonlar numaraları asılı olması,acil stop butonlarının kolay erişebilir yerde olması gerekmektedir.	01.07.2017	
		Acil çıkış kapısı	yangın yarananma	4	4	16	YOK	1	1-Bodrum kat acil çıkış kapısı kilitli tutulmaması	01.07.2017	
	Zemin kat kafeterya	Elektrik panosu altında tezgah ve kahve makinası kullanımı	Elektrik Çarpması sonucu yarananma	3	4	12	YOK	3	1-Elektrik panosu altı boşaltılmalı2- Makinanın yeri değiştirilmeli3- pano altına kauçuk malzeme serilmeli4- Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
		Yangın söndürücü yok	yangın yarananma	4	4	16	YOK	1	1-Yangın söndürücü konulmalı	01.07.2017	
		açıkta kablo	elektrik çarpması neticesinde yarananma	2	4	8	YOK	6	1-Açıkta bulunan kabloların iptal edilmesi veya muhafaza altına alınması 2-Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Acil çıkış kapısı	yangın yarananma	4	4	16	YOK	1	1-Acil çıkış kapısının yönü değiştirilmeli dışarı açılacak şekilde yapılmalı	01.07.2017	
	Raflar	Düşme sonucu yarananma	2	2	4	YOK	9	1-Raflar duvara monte edilmeli 2-Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
	Acil toplanma alanını gösterir uyarıcı levhanın bulunmaması	Acil durum anında insanların toplandığı alanın belirlenmemesi	4	4	16	YOK	1	Acil toplanma alanının belirlenmesi ve gösterir uyarıcı levhanın yapılması	01.07.2017	
İÇ DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI	Koridor	Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	2	2	4	YOK	9	1-Metal birleştirici parçanın değiştirilmesi 2- Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
		Acil çıkış kapısı arkasında mal ve malzeme bulundurulması	2	4	8	YOK	6	1-Acil çıkış kapıları önündeki malzemelerin kaldırılması	01.09.2017	
	Sekreterlik	Açıkta duran bilgisayar kabloları	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Denetçi odası	Korkuluğu olmayan PVC cam	1	5	5	YOK	8	1- Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ABD.	Seminer salonu	yüksek basamak	Düşme sonucunda yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-İkaz uyarı bantları yapıştırılması2-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
		Sistem odasındaki tavandaki kapağın açık olması	Düşme sonucunda yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Tavandaki açık kapagın kilitli tutulması2-Gerekirse tamirinin yapılması	01.09.2017	
		Yetersiz hacim	Termal konfor/hijyen	3	2	6	YOK	7	130 kişilik seminer salonuna 750 m3 hacmin yetersiz oluşu sonucu seminere katılacak kişi sayısının 75 kişi altına düşürülmesi gerekmektedir.	01.09.2017	
	218 nolu oda	Tabandaki açık prizler	elektrik akımına kapılma yangın yaralanma	3	4	12	YOK	3	1-Temizlik yapılması sırasında elektrik akımına kapılmanın önlenebilmesi için tabandaki prizleri duvara taşımak.2-uyarı levhası konulması	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	219 nolu oda	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	217 nolu oda	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
220 nolu oda	Yetersiz havalandırma	Termal konfor/hijyen	4	2	8	YOK	6	1-Havalandırma yapılması2-Havalandırma sisteminin bakımının yapılması3-Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
Koridor	Rampa	Takılma/ düşme neticesinde yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-sarı şerit çekilmesi2-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
216 nolu oda	Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
Lavobalar	Kapağı açık Havalandırma Kanalı	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-Havalandırma kanal giderleri vb. boruların geçtiği bölümün kapagının kilitli tutulması	01.09.2017	
	Çalışmayan Kapı	Hijyen	2	2	4	YOK	9	1-Çalışmayan kapının tadilatının yapılması	01.09.2017	
215 nolu oda	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
214 nolu oda	Açıktaki duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	1	4	4	YOK	9	1-Isıtıcı kullanılmaması2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	213 nolu oda	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Elektrik panosu altında çalışma	Elektrik Çarpması sonucu yaralanma	3	4	12	YOK	3	1-Elektrik panosu altı boşaltılmalı2-Çalışma masasının yeri değiştirilmeli3- Pano altına kauçuk malzeme serilmeli4-Kontrol tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi	01.09.2017	
	212 nolu oda	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK		Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		2 nci 3 lu priz kullanımı	Aşırı akım çekme/yangın/yaralanma	2	4	8	YOK	6	1--2 nci bir 3 lu priz kullanılmaması	01.09.2017	
	211 nolu oda	Isıtıcı/2 nci 3 lu priz kullanımı	Aşırı akım çekme/yangın/yaralanma	2	4	8	YOK	6	1-Isıtıcının kullanılmaması2-Odalardaki termal konforun sağlanması 3-2 nci bir 3 lu priz kullanılmaması4-Havalandırma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	210 nolu oda	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
209 nolu oda	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yarananma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Depo olarak kullanılma	Elektrik kaçağı sonucu yangın yarananma	4	4	16	YOK	1	1-Depo olarak lullanılmaması2-Mal ve malzemelerin uygun depolara kaldırılması3-güç odaların kapılarının kilitli tutulması4-Yetkili kişiler tarafından kullanılması	01.07.2017	
	Tavandaki açıklıklar ve düzensiz kablolar istiflemeler	Elektrik kaçağı sonucu yangın yarananma	4	4	16	YOK	1	1-Tavandaki açıklıkların giderilmesi2- Kabloların topluca düzenlenmesi3- elektrik panoların altına yalıtkan paspas serilmesi	01.07.2017	
	208 nolu oda	Açıkta duran bilgisayar kabloları	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Kapağı açık Havalandırma Kanalı	Yüksekten düşme sonucunda yarananma	3	2	6	YOK	7	1-Havalandırma kanal giderleri vb. boruların geçtiği bölümün kapagının kilitli tutulması	01.09.2017	
	öğretim üyeleri odası	Düzensiz istifleme	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yarananmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Mutfak	Kapağı açık Havalandırma Kanalı	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-Havalandırma kanal giderleri vb. boruların geçtiği bölümün kapagının kilitli tutulması	01.09.2017	
		Elektrik panosu	elektrik akımına kapılma yangın yaralanma	3	4	12	YOK	3	1-Elektrik panosu kilitli olmalı2-altına yalıtkan paspas serilmesi	01.09.2017	
		Keskin köşe	Çarpma yaralanma	2	3	6	YOK	7	Sünger veya plastik malzeme ile koruma yapılmalı	01.09.2017	
	Arşiv	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	207 nolu oda	Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2- Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
	206 nolu oda	Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	1	4	4	YOK	9	1-Isıtıcı kullanılmaması2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
	205 nolu oda	Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	1	4	4	YOK	9	1-Isıtıcı kullanılmaması2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
203 nolu oda	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yarananma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
Toplantı Odası	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yarananma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
Sekreterli k	Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme sonucunda yarananma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2- Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
	Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yarananma	1	4	4	YOK	9	1-Isıtıcı kullanılmaması2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yarananma	2	2	4	YOK	9	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
201 nolu oda	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yarananma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
202 nolu oda	yüksekte malzeme	Düşme sonucunda yarananma	2	2	4	YOK	9	1-Mal ve malzemelerin uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS	
		Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Isıtıcı kullanılmaması2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
	Bekleme odası	Havalandırma	Termal konfor/hijyen	2	3	6	YOK	7	1-Termal konforun sağlanması2-Genel havalandırma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
	Sınıf 1 Lab.	Yükselti basamak	Takılma sonucu Düşme yaralanma	4	2	8	YOK	6	1-sarı ikaz şeritleri çekilmeli2-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Yetersiz hacim	Termal konfor/hijyen	4	3	12	YOK	3	1-250 m3 hacime 64 kişilik sınıf hacmi yetersiz olup,kişi sayısının 25 kişinin altına düşürülmeli	01.09.2017	
	Cbs Bilgisayar Lab.	Yükselti basamak	Takılma sonucu Düşme yaralanma	4	2	8	YOK	6	1-sarı ikaz şeritleri çekilmeli2-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Keskin köşe	Çarpma yaralanma	2	3	6	YOK	7	Sünger veya plastik malzeme ile koruma yapılmalı	01.09.2017	
		Kapağı açık Havalandırma Kanalı	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-Havalandırma kanal giderleri vb. boruların geçtiği bölümün kapagının kilitli tutulması	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
	sınıf 5	Yetersiz hacim	Termal konfor/hijyen	3	2	6	YOK	7	1-750 m3 hacime 150 kişilik sınıf hacmi yetersiz olup,kişi sayısının 75 kişinin altına düşürülmeli	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS	
		Keskin köşe	Çarpma yaralanma	2	3	6	YOK	7	Sünger veya plastik malzeme ile koruma yapılmalı	01.09.2017	
		Acil çıkış kapısı kilitli	Yangın sonucu yaralanma	4	4	16	YOK	1	Acil çıkış kapılarının kilitli tutulmaması gerekli	01.07.2017	
	Sınıf 2	Yetersiz hacim	Termal konfor/hijyen	3	2	6	YOK	7	1-240 m3 hacime 40 kişilik sınıf hacmi yetersiz olup,kişi sayısının 24 kişinin altına düşürülmeli	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Düşük zemin	Takılma düşme sonucu yaralanma	4	3	12	YOK	3	1-sarı ikaz şeritleri çekilmeli2-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
	Sınıf 4	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Zeminde engebe ve deformasyon bulunması	Takılma düşme sonucu yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-sarı ikaz şeritleri çekilmeli2-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
		Korkuluğu olmayan PVC cam	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Koridorda yer alan camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması2-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
	Sınıf 3	Yükselti basamak	Takılma sonucu Düşme yaralanma	4	2	8	YOK	6	1-sarı ikaz şeritleri çekilmeli2-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Sınıf 6	Yetersiz hacim	Termal konfor/hijyen	3	2	6	YOK	7	1-750 m3 hacime 150 kişilik sınıf hacmi yetersiz olup,kişi sayısının 75 kişinin altına düşürülmeli	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Kapağı açık Havalandırma Kanalı	Yüksekten düşme sonucunda yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-Havalandırma kanal giderleri vb. boruların geçtiği bölümün kapagının kilitli tutulması	01.09.2017	
		Rampa	takılma kayma sonucu düşme yaralanma	4	2	8	YOK	6	1-sarı ikaz şeritleri çekilmeli2-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
		Keskin köşe	Çarpma yaralanma	2	3	6	YOK	7	Sünger veya plastik malzeme ile koruma yapılmalı	01.09.2017	
		Yükselti basamak	Takılma sonucu Düşme yaralanma	4	2	8	YOK	6	1-sarı ikaz şeritleri çekilmeli2-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	Sistem A grubu	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
		Tavandaki glop düşmesi açıklıklar	düşme sonucunda yaralanma	3	2	6	YOK	7	1-Tavandaki düşen parçaların yerlerine monte edilmesi	01.09.2017	
		Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	1	4	4	YOK	9	1-Isıtıcı kullanılmaması2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
	Depo	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Sistem Odası	yüksek basamak	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-sarı ikaz şeritleri çekilmeli2-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Acil çıkış levhası aydınlatması yanmıyor	Yangın sonucu yarananma	3	4	12	YOK	3	Acil çıkış levhası aydınlatmasının tamirinin yapılması	01.09.2017	
	Fm-200 gazlı yangın söndürme cihazları	Yangın sonucu yarananma	2	4	8	YOK	6	1-Fm-200 gazlı yangın söndürme cihazlarının periyodik dolumlarının kontrol edilmesi2- Yangın algılama sensörlerinin düzenli kontrollerin yapılması3-yetkili kişilerin sistem odasına müdahale etmeleri sağlanmalıdır.	01.09.2017	
	Acil telefon numaraları	Yangın sonucu yarananma	3	4	12	YOK	3	1-Acil telefon numaralarının ilan panolarına asılması gerekir	01.09.2017	
	UPS Odası	Fm-200 gazlı yangın söndürme cihazları	2	4	8	YOK	6	1-Fm-200 gazlı yangın söndürme cihazlarının periyodik dolumlarının kontrol edilmesi2- Yangın algılama sensörlerinin düzenli kontrollerin bakım ve onarımlarının yapılması3- yetkili kişilerin UPS odasına müdahale etmeleri sağlanmalıdır.	01.09.2017	
	Yazılım grubu	Açık priz ve buat lar	3	4	12	YOK	3	1-Yerinden çıkmış prizlerin sabitlenmesi2-Buat kapaklarının takılması	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Mutfak	Priz altında ısıtıcı kullanılması	3	4	12	YOK	3	1-Isıtıcının yerinin değiştirilmesi	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	mutfak çalışanları	hijyen	2	3	6	YOK	7	1-Mutfak içerisinde hijyen şartları sağlanmalı,mutfak personeli ve şirket elemanın düzenli portör muayenelerinin yapılması2-Çay kazanının düzenli bakımı ve kontrolünün yapılması 3-Uyarı levhası konulması	01.09.2017	
fotokopi Odası	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
Daire Başkanı Odası	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Isıtıcı kullanılmaması2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
	Tavandaki akıntı	elektrik akımına kapılma yangın yaralanma	4	4	16	YOK	1	1-Akıntı kaynağının tespit edilerek yok edilmesi 2-Belli zamanlarda kontrolünün yapılması	01.07.2017	
Sekreterlik	Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Isıtıcı kullanılmaması2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
Sistem yönetici yazılım	Isıtıcı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Isıtıcı kullanılmaması2-Termal konforun sağlanması 3- Genel Isıtma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
grubu	Açıktaki duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	2 nci 3 lu priz kullanımı	Aşırı akım çekme/yangın/yaralanma	2	4	8	YOK	6	1--2 nci bir 3 lu priz kullanılmaması	01.09.2017	
	Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Yüksekte istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.	01.09.2017	
	Depo	Yangın söndürücü yok	3	4	12	YOK	3	1-Acil müdahale anında Depolarda yangın söndürücü bulundurulması	01.09.2017	
	Acil çıkış kapısı kilitli	Yangın sonucu yaralanma	4	4	16	YOK	1	1-acil çıkış kapıları kilitli tutulmaması	01.07.2017	
	Toplantı salonu	Açıktaki duran bilgisayar kabloları	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	Yangın söndürme hortumu	Yangın sonucu yaralanma	3	4	12	YOK	3	1-yangın söndürme hortumu kelepçelerinde su kaçakları mevcut kelepçelerin ve hortumların bakımlarının yapılması	01.09.2017	
	Depo	Merdivenler korkuluğu olmayan yükselti	3	2	6	YOK	7	1-Merdivenlere kaymaz bantlar yapılmalı 2-Merdiven önüne korkuluk yapılmalı	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
YÖNETİMİ VE KARIYER DANIŞMA		Yüksekte istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebebi olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.	01.09.2017	
		Keskin köşe	Çarpma yaralanma	2	3	6	YOK	7	Sünger veya plastik malzeme ile koruma yapılmalı	01.09.2017	
	Kullanıcı destek birimi	Açıkta duran bilgisayar kabloları	Takılma/ düşme/elektrik çarpması neticesinde yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme	düşme sonucunda yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebebi olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Koridor	Elektrik panoları	elektrik akımına kapılma yangın yaralanma	3	4	12	YOK	3	Elektrik panoları muhafaza altına alınmalı kilitli tutulmalı2-Uyarı levhaları asılmalı	01.09.2017	
		Rampa	Düşme sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Sarı uyarı bantları çekilmeli 2- Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
		Ortam ölçümleri	Stres/Panik/İş kaybı	3	4	12	YOK	3	Havalandırma,Gürültü ortam ölçümleri yapılmalıdır.	01.09.2017	
	Bekleme Odası	Elektrik panosu açık uyarı levhası yok	Kaçak akıma kapılma yaralanma	3	4	12	YOK	3	Elektrik panosu altına kauçuk, uyarı levhası yapılması	01.09.2017	
	Makam Odası	Açıkta kablo	Takılıp düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	Kablo kanallarının yapılması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
OLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ	Toplantı Odası	Keskin köşe havalandırma borusu	Yaralanma	2	2	4	YOK	9	Sünger veya kauçuk ile kaplama	01.09.2017	
	Ofis - 1	Açıkta kablo	Takılıp düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	Kablo kanallarının yapılması	01.09.2017	
	Ofis - 2	Açıkta kablo	Takılıp düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	Kablo kanallarının yapılması	01.09.2017	
		Düzensiz istifleme	Çarparak yaralanma	2	2	4	YOK	9	Dolap içlerine yerleştirme	01.09.2017	
		Keskin köşe	Yaralanma	2	3	6	YOK	7	Sünger veya kauçuk ile kaplama	01.09.2017	
	Ofis - 3	Çalışma koltukları	Terleme hastalanma	4	2	8	YOK	6	Kumaş olanlarla değişimi	01.09.2017	
		Açıkta kablo	Takılıp düşme yaralanma	2	2	4	YOK	9	Kablo kanallarının yapılması	01.09.2017	
		Kalorifer petekleri	Havalandırma yetersizliği	3	2	6	YOK	7	Bakımının yapılması	01.09.2017	
	Koridor	Acil çıkış levhası yok	Yangın yaralanma	4	4	16	YOK	1	Acil çıkış levhalarının yapılması	01.07.2017	
		Yangın tüpü	Yangın yaralanma	4	4	16	YOK	1	Temin edilmesi	01.07.2017	
		Kaygan zemin	Düşme yaralanma	3	2	6	YOK	7	Uyarı levhası	01.09.2017	
		Yangın dedektörü	Yangın yaralanma	4	3	12	YOK	3	Temin edilmesi	01.09.2017	
	TOPLAN TI SALONU	prizlere aşırı enerji yüklenmesi durumunda patlama	elektrik çarpması sonucu yaralanma	4	3	12	YOK	3	1. Prizlere aşırı yükleme yapabilecek cihazların takılmaması 2. personellerin bilgilendirilmesi	01.09.2017	
	OFİSLER	Bozuk radyatör ve ortam sıcaklığının korunamaması	Hastalanma/verimsiz çalışma, isteksizlik riski Termal konfor	3	2	6	YOK	7	1.Kesinti kaynağının tespit edilerek sorunun giderilmesi 2. Radyatörün bakımının yapılması 3. radyatörün değiştirilmesi	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Ofis tavanında aşağıya sarkık şekilde duran ve keskin köşeli tavan çıkıntısı	çarpma sonucu oluşacak yaralanmalar	3	2	6	YOK	7	1. Keskin kenarlara koruma süngeri yapıştırılması 2. uyarı bandı yapıştırılması 3. Çalışanın sökonusu noktadan uzak kalmasının sağlanması	01.09.2017	
		Ofis duvarında bulunan ve içinden boru geçen küçük kapaklı pano	Borudan sızabilecek sağlığa zararlı gaz ya da sıvı	3	2	6	YOK	7	Söz konusu borunun ne olduğunun tespit edilerek kapak üzerine uyarı levhası asılması	01.09.2017	
		Açıkta duran bilgisayar kabloları	takılma/düşme yaralanma	3	2	6	YOK	7	Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
	DEPO	Depo malzemelerinin düzensiz istiflenmesi	Malzemelerin düşmesi sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1. Depo malzemelerinin uygun şekilde yerleştirilmesi 2. Üst üste yığılan malzemelerin kat aralarına düz zemin tahta veya benzeri malzeme konulması	01.09.2017	
	ÇAY OCAĞI	Pencere cam boyunun zemine kadar olması	Yaslanma sonucu kırılma düşme yaralanma	1	5	5	YOK	8	1. Pencere önüne "fazla yaklaşmayınız" uyarı levhası konulması 2. sarı-siyah uyarı şerit yapıştırılması 3. demir korkuluk yapılması	01.09.2017	
	KORİDO R	Son kullanım tarihleri geçmiş ve yüksek basınç göstergeli yangın tüpleri	aşırı basınç nedeniyle patlama sonucu yaralanma/ölüm riski	4	4	16	YOK	1	1. Yangın tüplerinin Acilen yenilenmesi	01.07.2017	
		Ana giriş ve acil çıkış kapısı olarak kullanılan kapı önünde kot farkı	Takılıp düşme sonucu yaralanma	3	2	6	YOK	7	1. bağlantı noktasının zemine düzgün sabitlenmesi 2. Sarı-siyah uyarı şeridi çekilmesi	01.09.2017	
		Radyatörlerin altından geçen ucu açık elektrik kaploları	Elektrik kaçağı sonucu oluşabilecek yangın	4	4	16	YOK	1	1. kabloların kablo kanalı ile güvenli bir hattan geçirilmesi 2. kabloların yada radyatörün yerinin değiştirilmesi	01.07.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
TUVALE T	Personelin hijyen eğitimi ramak kala olayın gerçekleşmesi	Hijyen. Zehirlenme yaralanma	4	3	12	YOK	3	1. Kötü koku 2. Kullanılan kimyasallardan kaynaklanabilecek zehirlenme riski 3. Üst solunum yolu ve deri hastalıkları	01.09.2017	
	Bina Park yerinde Acil durumlar için yardım araçlarının geçişini engelleyen düzensiz araç park edilmesi Bina kaplamaların araçların üstüne düşmesi	Yaralanma	4	4	16	YOK	1	Bina dışı mantolamanın tekrar gözden geçirilmesi2-Düşme riski olan kaplamaların tadilatlarının yapılması	01.07.2017	
ANKÜSEM	Eğitici Odası	Çatlamış, bombeli tavan	4	4	16	YOK	1	1-Tavanın yeniden yapılması 2-Altın bir destek direği dikilmesi 3-Uyarı levhasının asılması 4-Altına oturma alanı konulmaması 5-Tüm aküleme bilgilendirme	01.07.2017	
		Odanın girişinde bulunan ve dışarıya doğru eğimli olan rampa	2	4	8	YOK	6	1- Keskin köşelere sünger 2-Sarı siyah Uyarı şeridi 3-Uyarı levhasının asılması	01.09.2017	
		Odanın girişinde bulunan ve dışarıya doğru eğimli olan rampa	3	2	6	YOK	7	1-Sarı siyah Uyarı şeridi 2-Uyarı levhasının asılması	01.09.2017	
	Bekleme Odası	Açıkta bırakılan (çerçevesiz) priz	2	4	8	YOK	6	1-Yeni priz takılması2-kablolar bantla kapatılıp uyarı yapılması2-Uyarı levhasının asılması	01.09.2017	
		Tavanda aşağıya doğru olan çıkıntı ve keskin köşe	3	2	6	YOK	7	1- Keskin köşelere sünger 2-Sarı siyah Uyarı şeridi 3-Uyarı levhasının asılması	01.09.2017	
	Bütün Ofisler ve Depolar	Dolaplar sabit değil	2	4	8	YOK	6	1-Bir an önce dolapların bulundukları duvarlara sabitlenmesi	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Dolapların üzerine konulan malzemeler	Dolabın üzerinden düşmesi ile yaralanma ve ölümlü kazalara sebep olabilir	2	4	8	YOK	6	1-Bir an önce doplaların bulundukları duvarlara sabitlenmesi 2-Dolabın üzerinde mecbur durması gereken maşlzeme bir şekilde sabitlenmesi ve düşmemesi sağlanacak	01.09.2017	
		Depolar çok istiflenmiş, herşey üst üste, yürünecek alan bulmak bile zor	Yer darlığı sebebi ile sıkıntılar yaşanabilir, üst üste konulan malzemeler devrilip çalışanlara zarar verebilir.	3	4	12	YOK	3	1-Depo makul ve mantıklı yerleştirilmeli, depoya girildiğinde nere de ne var net görülmeli, Malzemeler herhangi bir durumda devrilmeyecek şekilde konulmalı	01.09.2017	
		Bazı odalarda insan boyu gibi bir mesafede duvara Projeksiyon cihazları asılmış durumda	Projeksiyon cihazı düşebilir, Çalışanlar başlarını çarpıp ciddi yaralanmalara sebep olabilir.	2	4	8	YOK	6	1-Projeksiyon cihazı tavana alınmalı	01.09.2017	
	Arşiv	İç odasında geniş delik var ve kağıtla kapatılmış olan bir duvar var.	Bu büyük delik yüzünden yaralanmalar yaşanabilir.	3	4	12	YOK	3	Duvardaki delik bir an önce uygun kolullarda kapatılmalı	01.09.2017	
	Giriş	Elektrik Kablolarının üzerinden gider boruları geçiyor	Elektrik kablolarında bir hasar olsa ve zaman zaman da gider borularından su akıyor, bu elektrik ve su birleşmesi sonucu kısa devre, elektrik çarpması, yangın gibi bir çok şeye sebep olabilir	4	4	16	YOK	1	1-Gider borularının yada elektrik tesisatının yeri değiştirilmeli2-Gider borularının ve elektrik tesisatının izolasyonu yapılmalı3-elektrik kabloları kanal içine alınmalı	01.07.2017	
KANTİN	Mutfak	Elektrik panosunun kapağı tam açılmıyor	Acil müdahalede panodaki sigortalara ulaşmakta zorluk yaşanabilir, Bu da yaralanma ve ölümlere sebep olabilir.	3	4	12	YOK	3	1. Panonun kapağı tam açılabilir hale getirilmeli	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Açıkta Kablolar var	3	4	12	YOK	3	1. Kablolar bir an önce kapatılmalı	01.09.2017	
		Pano altında kauçuk yok	3	4	12	YOK	3	1. İvedilikle panoların altına kauçuk konulmalı	01.09.2017	
		Uyarı levhalar yok	3	4	12	YOK	3	1. Uyarı levhaları konulmalı	01.09.2017	
		Yangın tüpü yok	4	4	16	YOK	1	1. Acilen yangın tüpü gerekli sayısı tamamlanmalı	01.07.2017	
	Genel alan	Ürün olan raflar monteli değil	3	4	12	YOK	3	1. Rafların bulundukları duvara sabitlenmesi gerekmektedir.	01.09.2017	
		Sos vs gibi bir çok ürün açıkta	4	4	16	YOK	1	1. Gıdalar ağız kapaklı kaplara konulmalı, Açıkta bırakılmamalı	01.07.2017	
		Tehlike durumunda kaçış için konulan kapı içe açılıyor	4	4	16	YOK	1	1. Kapının yönü değiştirilmeli	01.07.2017	
		Elektrik panolarında uyarı levhaları yok	3	4	12	YOK	3	1. Uyarı levhaları konulmalı	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Kaygan zemin uyarı levhası varmış ama ortama konulmamış	Levha ortada olmadığı için insanlar kayıp düşebilir ve yaralanmalara sebep olabilir.	2	4	8	YOK	6	1. Kaygan zemin uyarı levhası tehlike yaratmayacak şekilde ortada olmalı	01.09.2017	
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Koordinat ör Odası	Açıkta elektrik buatı	Yangın sonucu yaralanma	1	4	4	YOK	9	Buat kapaklarının yerlerine takılması	01.09.2017	
	Sekretery a	Isıtıcı kullanılıyor	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	2	4	8	YOK	6	1-Isıtıcıların kullanılmaması2-Genel ısıtma sisteminin bakımının yapılması3-Termal konforun sağlanması	01.09.2017	
		Açıkta priz	Elektrik kontağı sonucu yangın yaralanma	1	5	5	YOK	8	Prizlerin sabitlenmesi veya kapaklı priz ile değiştirilmesi	01.09.2017	
	Depo	Yüksekte istifleme	Malzemelerin düşmesi sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Mutfak	Elektrikli şöphen	Yangın sonucu yaralanma	1	4	4	YOK	9	1-Elektrikli sohphenin düzenli bakımlarının yapılması	01.09.2017	
	Toplantı salonu	Açıkta kablolar	takılma sonucu düşme yaralanma	1	5	5	YOK	8	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Zeminde kot farkı bulunan kapaklar	Takılıp düşme sonucu yaralanma riski	3	2	6	YOK	7	1-Sarı uyarı şeritlerinin takılması	01.09.2017	
		Kaygan zemin	kayma düşme sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Uyarı levhasının konulması	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Sistem Odası	Sistem odası depo gibi kullanıyor	4	4	16	YOK	1	1-sistem odalarının depo olarak kullanılmaması2-Uyarı levhasının asılması3-Yetkili kişilerin odalara girmesi4-Yangın tüpü bulundurulması	01.07.2017	
	Koridor	Elektrik panosu	3	4	12	YOK	3	Elektrik panosu altına kauçuk konulması	01.09.2017	
		Havalandırma	2	3	6	YOK	7	Havalandırmanın bakımlarının düzenli yapılması	01.09.2017	
		Açık ofisten çıkışı sağlayan acil çıkış kapısının önünde bulunan merdiven basamaklarında kaygan zemin	1	4	4	YOK	9	Merdivenlere Zemin kaymasını önleyen malzemeden yapılması	01.09.2017	
		Acil çıkış levhaları yok	4	4	16	YOK	1	1-Çıkış levhalarının acil çıkış olarak değiştirilmesi2-Yeterli sayıda acil çıkış levhaları asılmalı3-	01.07.2017	
		Acil çıkış levhaları yok	4	4	16	YOK	1	1-Çıkış levhalarının acil çıkış olarak değiştirilmesi2-Yeterli sayıda acil çıkış levhaları asılmalı3-	01.07.2017	
	Açık ofisler	Kaygan zemin	2	2	4	YOK	9	1-Uyarı levhasının konulması	01.09.2017	
		Açıkta kablolar	2	3	6	YOK	7	1-Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli	01.09.2017	
		Yerdeki kablo bağlantıları	3	2	6	YOK	7	1-Sarı uyarı bantları çekilmeli 2-Uyarı levhası konulmalı	01.09.2017	
		Yerinden çıkmış prizler	2	4	8	YOK	6	Prizlerin sabitlenmesi gerekmektedir.	01.09.2017	
		Keskin köşe	2	3	6	YOK	7	Köşelerin sünger veya plastik malzeme ile kaplanması	01.09.2017	
		Acil çıkış kapısı kilit hatası	3	4	12	YOK	3	Acil çıkış kapısının kilitine uygun bir kilit takılmalı	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Zeminde kot farkı bulunan kapaklar	Takılıp düşme sonucu yaralanma riski	3	2	6	YOK	7	Sarı uyarı şeritlerinin takılması	01.09.2017	
		Isınma	Termal konfor iş ve zaman kaybı	2	3	6	YOK	7	1-Termal konforun sağlanması2- Genel havalandırma sisteminin bakımının yapılması	01.09.2017	
	Odalar	2nci 3 lü kullanımı	Aşırı akım çekme sonucu yangın ve yaralanma	3	4	12	YOK	3	1-2 nci 3 lü uzatma kullanılmamalı	01.09.2017	
	Arşiv	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	2	4	YOK	9	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
		Açıkta su tesisat boruları ve açık buat	Yangın sonucu yaralanma	2	4	8	YOK	6	Tesisatların ve buatın kapakla kapatılması	01.09.2017	
ASYM	Depo	Elektrik panosu kapatılmış	Yangın sonucu yaralanma	2	4	8	YOK	6	Elektrik panosunun açıkta tutulmamalı altına yalıtkan paspas konulmalı	01.09.2017	
	Ofisler	Açıkta kablo	Düşme sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	Kablo kanallarının yapılması	01.09.2017	
		yüksek basamak	Düşme sonucu yaralanma	3	2	6	YOK	7	Sarı uyarı şeritlerinin takılması	01.09.2017	
	Mutfak	Elektrik 3lü prizleri	Aşırı elektrik akımı çekimi sonucu Yangın yaralanma	3	4	12	YOK	3	Elektrik 3 lu prizlerin kullanılmaması ve kapaklı olması	01.09.2017	
	Baskı Merkezi	Baskı makinaların çıkardığı Koku	Zehirlenme	2	4	8	Maske KKD kullanılıyor	6	Sürekli kontrol ve izleme	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
		Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Hizmetiçi Eğitim Salonları 1	Keskin köşeler	takılma yaralanma	2	3	6	YOK	7	Sünger veya pvc ile keskin köşelerin kaplanması	01.09.2017	
	Hizmetiçi Eğitim Salonları 2	Elektrik prizleri 2nci 3 lü priz kullanımları	Aşırı elektrik akımı çekimi sonucu Yangın yaralanma	3	4	12	YOK	3	Elektrik prizleri 2nci 3 lü priz kullanılmaması Bilgisayar dağıtımlarına ayrı ayrı hatların çekilmesi	01.09.2017	
YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM-ONARIM BÖLÜMÜ	Büro	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
		Yüksek yerde Sistem odası cihazları mevcut	Yangın sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	Sistem cihazları açıkta tutulmamalı muhafaza altına alınmalıdır	01.09.2017	
		Açıkta kablo	Düşme sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	Kablo kanallarının yapılması	01.09.2017	
	Dinlenme Odası	Yetersiz hacim	İşyeri hijyeni	2	3	6	YOK	7	Yeterli fiziki ortamın sağlanması gerekmektedir.	01.09.2017	
	DUŞ ve WC	Islak ortamda açıkta aydınlatıcı tavan ampulu	Elektrik kısa devre sonucu yangın	3	4	12	YOK	3	Tavandaki ampulün nemli ortam koruyucusu takılmalıdır.	01.09.2017	
	Mutfak	Prizlerin kapaklı olmaması	Elektrik kısa devre sonucu yangın	3	4	12	YOK	3	Tavandaki ampulün nemli ortam koyucusu takılmalıdır.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Gaz dedektörü çalışmıyor	Yangın sonucu yaralanma	3	4	12	YOK	3	Gaz dedektörünün değiştirilmesi Sürekli kontrol ve gözetim	01.09.2017	
	Kombi	Yangın sonucu yaralanma	3	4	12	YOK	3	Kombinin düzenli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Sürekli kontrol ve gözetim	01.09.2017	
	Elektrik priz altında gazlı ocak kullanımı	Yangın sonucu yaralanma	3	4	12	YOK	3	Gazlı ocakın yerinin değiştirilmesi gerekmektedir.. Sürekli kontrol ve gözetim	01.09.2017	
	Depo	Düzensiz istifleme	2	3	6	YOK	7	1-Dosyaların uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
		Kimyasal Boya	3	4	12	YOK	3	Boyaların mümkün olduğunca ayrı istiflenmesi Yangın tüpünün bulundurulması gerekmektedir.	01.09.2017	
	Koridor	Elektrik Panosu	3	4	12	YOK	3	Elektrik panosu kilitli tutulmalı. Uyarı levhası konulmalı Pano altına yalıtkan paspas serilmelidir.	01.09.2017	
		Acil çıkış levhası yok	4	4	16	YOK	1	Acil çıkış yönlendirme levhaları asılmalıdır.	01.07.2017	
		Acil çıkış kapısı	4	4	16	Bina girişi acil çıkış olarak kullanılmaktadır.	1	Acil çıkış kapıları içeriye açılmaktadır. Dışarı açılması gerekmektedir.	01.07.2017	
		İlk yardım ekipleri ve ilk yardım dolabı bulunmaması	4	4	16	YOK	1	İlk yardım ekipleri oluşturulmalıdır. İlk yardım dolabı ve malzemeleri temin edilmelidir.	01.07.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
Bina Çevresi	Çöp alanı	Zehirlenme kötü koku hijyen	3	4	12	YOK	3	Çöp alanı düzenli ilaçlanmalı Hastalığa ve hijyene sebep vermemesi için kapalı tutulmalı uyarı levhaları konulmalı Sürekli kontrolu ve gözetimi yapılmalıdır.	01.09.2017	
	Hurdalık alanı	Düşme yaralanma	3	4	12	YOK	3	Hurdalık Çöp alanı düzenli tutulmalı. Giriş çıkışları muhafaza altına alınmalı. Uyarı levhaları konulmalı kapalı ortamda hurdalıklar muhafaza edilmelidir. Sürekli kontrolu ve gözetimi yapılmalıdır.	01.09.2017	
	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Mal ve malzemeler uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.	01.09.2017	
	Forklift kullanımı	Sertifikası olmayanların kullanımı sonucu yaralanma	3	4	12	YOK	3	Sertifikası olmayanların kullanımı sonucu kaza ve yaralanmaya sebebiyet vermemesi için eğitimi alınarak sertifika ve kullanma belgesi almak	01.09.2017	
	Kompresör.Taşlama Cihazı. ve Matkap Kullanımı	KKD olmadan kullanma Makine koruyucuları takılı olmadan kullanım sonucu yaralanma	4	4	16	Kullanma talimatları yok Yetki belgeleri olmadan kullanım. cihazlar açıkta muhafaza ediliyor. Koruma altında değiller.	1	KKD temin edilmelidir. Makine koruyucuları takılı kullanılmalıdır. Kullanma talimatları asılı olmalıdır.	01.07.2017	
	Ortam ölçümleri ve Baz istasyonu	Toz gürültü radyasyon vb. sonucu yaralanma	3	4	12	YOK	3	Gürültü toz ve radyasyon ölçümleri yapılmalıdır.	01.09.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS	
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE DÜZENLEME EKİBİ	Ofis	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Dosyaların mal ve malzemelerin uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.4-Çalışma ortamındaki eşyalar düzenli yerleştirilmelidir.	01.09.2017	
	Duş ve WC	Elektrikli sohpen kullanımı	Elektrik kontağı sonucu yangın yaralanma	3	4	12	YOK	3	Elektrikli şöpe nin düzenli bakımlarının yapılması gerekmektedir.	01.09.2017	
	Dinlenme Salonu Mutfak	Açıktaki prizler ve ısıtıcı kullanımı	Elektrik kontağı sonucu yangın yaralanma	3	4	12	YOK	3	Isıtıcı kullanımında yeterli gözetim altında kullanılmalıdır. Açıktaki prizler kapaklı olmalıdır.	01.09.2017	
	Depo	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	1- mal ve malzemelerin uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.	01.09.2017	
		Benzin Mazot yakıt depolanması	Yangın patlama	4	4	16	Makine yakıtları benzin vb. yanıcı patlayıcı maddeler diğer ahşap vb. maddeler beraber depolanmaktadır.	1	1-Yanıcı maddelerin ayrı bölmelerde muhafaza edilmesi2-Uyarı levhalarının asılması3-Patlayıcı maddeye uygun yangın söndürücü temin edilmesi4-depolama alanının korunaklı ve kilitli tutulması yetkililerin dışında kullanılmaması	01.07.2017	
		İlk yardım dolabı ile acil durum ekipleri yok ve acil çıkış kapıları uygun değil	Yangın yaralanma	4	4	16	Kapılar içeri açılmakta	1	İlk yardım dolabı temin edilmelidir. Acil çıkış kapıları uygun hale getirilmelidir.	01.07.2017	
		Çim biçme makinası. Sırt Tırpanı İlaçlama makinası Kompresör kullanımı	Kaza sonucu yaralanma	4	4	16	Kullanma talimatları yok Yetki belgeleri olmadan kullanım. cihazlar açıktaki muhafaza ediliyor. Koruma altında değil	1	KKD temin edilmelidir. Makine koruyucuları takılı kullanılmalıdır. Kullanma talimatları asılı olmalıdır.Yetki belgesi olmadan kullanımlara izin verilmemelidir.	01.07.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI		Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
	Bina ve çevresi	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.Cihaz ve makinaların koruma altına alınması Uyarı levhalarının asılı olması	01.09.2017	
İDARİ VE MALİ İŞLER ELEKTRİK ATÖLYESİ	Ofis	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	1- mal ve malzemelerin uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebebi olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.	01.09.2017	
		2nci 3'lü priz kullanımı	Elektrik kontağı sonucu yaralanma yangın	3	4	12	YOK	3	Bilgisayar ve cihazlar için ayrı ayrı kablo kanalları çekilmelidir.	01.09.2017	
	Mutfak	Duş duvarı nemden hasarlı	Yaralanma	2	3	6	YOK	7	Duvarın tadilatının yapılması gerekmektedir.	01.09.2017	
		Havalandırma yok	Kötü koku zehirlenme	2	3	6	YOK	7	Havalandırma sağlanması gerekmektedir.	01.09.2017	
		Yangın tüpleri	Yangın yaralanma	2	3	6	YOK	7	Bel hizasında duvarda asılı tutulmalıdır.	01.09.2017	
	Atölye	Matkap taşlama tezgahı havya vb. elektrikli el aleti kullanımı	Yaralanma	4	4	16	Kullanma talimatları yok KKD olmadan cihazlar kullanılıyor.	1	KKD temin edilmelidir. Makine koruyucuları takılı kullanılmalıdır.Kullanma talimatları asılı olmalıdır. Ustalık belgesi olmadan kullanımlara izin verilmemelidir.	01.07.2017	
		İlk yardım dolabı bulunmamaktadır.ve ilk yardım ekibleri oluşturulmamıştır..	Yaralanma	4	4	16	YOK	1	İlk yardım dolabı temin edilmelidir..ve ilk yardım ekibleri oluşturulmalıdır.	01.07.2017	
		Acil çıkış levhası yok ve acil çıkış kapısı uygun değil	Yaralanma	4	4	16	Bina kapısı içeri açılmaktadır.	1	Acil çıkış yönlendirme levhaları asılmalı ve acil çıkış kapısı dışarı doğru açılmalıdır.	01.07.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
Ağaç İşleri Atölyesi	Elektrik panosu altında makine kullanımı	Elektrik akımına kapılma sonucu yaralanma	4	4	16	YOK	1	Elektrik panosu altında makine ve cihaz kullanılmamalıdır.Yalıtkan paspas konulmalıdır.Uyarı levhaları asılmalıdır.	01.07.2017	
	PVC kaplama Makinası,Yatar Daire	Uzuvların kesilmesi yaralanma	4	4	16	Makine koruyucuları bulunmaktadır.	1	Makine koruyucuları olmaksızın çalışma yapılması tehlikelidir.Uyarı levhaları ve kullanma talimatları asılmalıdır.Sertifika kullanma belgesi olmayanlarca kullanılmamalıdır.	01.07.2017	
	Kesim makinaları hızar Planya,Kalınlık,Şerit, Torna ve taşlama makinaları	Uzuv kaybı sonucu yaralanma	4	4	16	Kesim makinaları hızar PlanyaKalınlık,Şerit, Torna ve taşlama makinalarının makine korumaları yoktur.	1	Kesim makinaları hızar PlanyaKalınlık,Şerit, Torna ve taşlama makinalarının makine korumaları olmadan kullanılmamalıdır.Sertifika yetki belgesi olmayan kişilerce kullanılmamalıdır.	01.07.2017	
	KKD yeterli değildir.	Kaza sonucu yaralanma	4	4	16	KKD yeterli sayıda bulunmamaktadır.	1	Yeteri kadar KKD temin edilmeli. Çalışanlarca kullanımı sağlanmalıdır.	01.07.2017	
	Düzensiz istifleme	düşme sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	1-Mal ve malzemeler uygun yerlere dizilmesi2-Düşen malzemelerin yaralanmaya sebep olmaması için üst raflar yerine alt raflar tercih edilmelidir.3-Gereksiz malzemelerin depo ve arşiv odasına kaldırılmalıdır.	01.09.2017	
	Havalandırma yetersiz	Hastalık ve yaralanma	4	4	16	Havalandırma yetersizdir.	1	Yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme yapılmalıdır.	01.07.2017	

TEHLİKE BELİRLEME ve RİSK ANALİZ TABLOSU

EK-1

FAALİYET/ ANA TEHLİKE KAYNAĞI	Ana Tehlike Kaynağından Oluşabilecek Tehlikeler	Olası Sonuç (RİSK)	Risk Seviyesi RS= O x Ş (RS: Düşük, Orta,Yüksek)			Mevcut Durum	Önem Sırası	Kontrol / Ek Kontrol Tedbirleri	Gerçekleştirme Tarihi	Kontrol Tedbirleri Sonrası RS
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MARANGOZHANESİ	Isıtıcı	Aşırı Elektrik akımı çekmesi sonucu yangın	2	4	8	YOK	6	Düzenli kontrole bağlı olarak kullanılabilir.	01.09.2017	
	Ortam ölçümleri yok	Kaza sonucu yaralanma	3	3	9	YOK	5	Gürültü, Toz, vb. ölçümleri yapılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme yapılmalıdır.	01.09.2017	
	Ecza dolabı içi boş ve acil durum ekibi oluşturulmamıştır.	Kaza sonucu yaralanma	3	4	12	Ecza dolabı var içinde ilk yardım malzemeleri yoktur.	3	Ecza dolabları içine ilk yardım malzemeleri alınmalı ve ilk yardım ekipleri oluşturulmalıdır.	01.09.2017	
	Fiziki mekan yetersiz	Kaza sonucu yaralanma	3	4	12	YOK	3	Atölyenin havalandırmaları yetersiz olup,geniş alanlı yere taşınması uygun olur	01.09.2017	
	Açıkta kablo ve Tavan lambaları kabloları açıkta	Elektrik akımına kapılma sonucu yaralanma	2	3	6	YOK	7	Kablo kanlarına alınmalı tavan lambaları kabloları kanal içine alınmalı.	01.09.2017	
	Koridorun depo olarak kullanılması	Kaza sonucu yaralanma	2	4	8	YOK		Acil çıkış yolları kapatılmamalı. Mal ve malzemeler depolarda tutulmalıdır.	01.09.2017	
	Malzemelerin elle taşınması	Kas İskelet sistemi rahatsızlıkları yaralanma	4	4	16	YOK	1	Mal ve malzemeler taşıma arabaları yürüme bantları veya forklit ile taşınmalı	01.07.2017	
	Elektrik panolarının açıkta bulunması	Yangın sonucu yaralanma	3	4	12	YOK	3	Elektrik panoları kapalı tutulmalı Uyarı levhaları asılmalıdır.	01.09.2017	
	Genel	Risk değerlendirme analizi faaliyet alanları	3	4	12	YOK	3	Risk değerlendirme analizi tüm birimlerde bittikten sonra ekiplerden 1 kişi ile risk analizi faaliyet alanlarının tekrar gözden geçirilmesi	01.09.2017	